




30 000 465 - 1

Eltako

Funk-Minihandsender

FMH1W-wg/rot



Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

**Funk-Minihandsender für Rufsysteme
72 x 30 mm, 15 mm hoch. Gewicht nur 34
Gramm. Erzeugt die Energie für Funktele-
gramme selbst bei Tastendruck, daher ohne
Batterie. Smart Home Sensor.**

Mit roter Taste und grauem Trageband.

Der Funk-Minihandsender sendet 1 auswertbares
Signal wie ein 1-Kanal-Funktaster.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

**Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt
werden, damit diese deren Befehle erkennen
und ausführen können.**

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsan-
leitung der Aktoren beschrieben.

Technische Daten

Schutzart	IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
-----------	---

Funk-Telegramme nach EEP F6-01-01

ORG = 0x05

Data_byte3 = Drücken= 0x10

Loslassen = 0x00



enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL
SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
----------	-----------

Sendeleistung	max. 10 mW
---------------	------------

**Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FMH1W-wg/rot der Richtli-
nie 2014/53/EU entspricht.**

**Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfügbar: eltako.com**

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

36/2021 Änderungen vorbehalten.