

Artikel	EUD61NP-230 V	EUD61NPL-230 V	EUD61NPN - UC	EUD61M-UC	ELD61/12-36 VDC	KLD61
<b>EAN-Nummer</b>	<b>4010312108062</b>	<b>4010312109618</b>	<b>4010312107874</b>	<b>4010312107973</b>	<b>4010312109502</b>	<b>4010312109557</b>
<b>Leistung min/max</b>	20-400 W	4-200 W	0-400 W	0-400 W	4 A	30W
<b>Schaltspannung</b>	230 V	230 V	230 V	230 V	12-36 VDC	12-36 VDC
<b>Steuerspannung</b>	230 V	230 V	8..230 VUC (galvanisch getrennt)	8..230 VUC (galvanisch getrennt)	8..230 VUC (galvanisch getrennt)	8..230 VUC (galvanisch getrennt)
<b>Steuerungstyp</b>	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	PWM (Pulsweiten-Modulation)	Konstantstromquelle
<b>RLC</b>	Ja, bis 400 W	Ja, R und C bis 200 W	Ja, bis 400 W	Ja, bis 400 W	LED bis 4 A	LED max 1000 mA
<b>ESL</b>	Nein	Ja, bis 200 W	Ja, bis 400 W	Ja, bis 400 W	Nein	Nein
<b>230 V-LED</b>	Nein	Ja, bis 200 W	Ja, bis 400 W	Ja, bis 400 W	Nein	Nein
<b>Dimmbare LED 12-36 V DC</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
<b>Mindesthelligkeit einstellbar</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Schutz gegen Überlast und Übertemperatur</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Schutz gegen Kurzschluss</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Montage/Maße L x B x T</b>	Einbaumontage, 45x45x18 mm	Einbaumontage, 45x45x18 mm	Einbaumontage, 45x45x18 mm	Einbaumontage, 45x45x18 mm	Einbaumontage, 45x45x18 mm	Einbaumontage, 45x45x33 mm
<b>Sonstiges</b>	<b>Kein Neutralleiter erforderlich.</b> Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. <b>Kann auch durch einen Lichtschalter gesteuert werden.</b>	<b>Kein Neutralleiter erforderlich.</b> Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. <b>Kann auch durch einen Lichtschalter gesteuert werden.</b>	<b>Neutralleiter erforderlich.</b> Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. <b>Drehhalter für dimmbare ESL.</b> <b>Einstellmöglichkeit für verschiedene Dimmkurven für LED-Lampe 230 V.</b>	<b>Neutralleiter erforderlich.</b> Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung.	<b>Geeignet für die Sekundärseite des Trafos für LED-Beleuchtung, z.B. LED-Leisten oder LED-Downlights.</b> <b>Konstantspannungstypen 12-36 VDC.</b> Kann mit einem oder mehreren Tastern angesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung.	<b>Geeignet für die Sekundärseite des Trafos für LED-Beleuchtung, z.B. LED-Leisten oder LED-Downlights.</b> <b>Konstantstromquelle 350 mA, 700 mA oder 1000 mA durch Jumper wählbar.</b> Kann mit einem oder mehreren Tastern angesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung.

Artikel	EUD12NPN-UC	EUD12D-UC	EUD12DK/800W-UC	LUD12-230V	DTD55-230V
<b>EAN-Nummer</b>	<b>4010312107843</b>	<b>4010312109489</b>	<b>4010312109656</b>	<b>4010312107867</b>	<b>4010312317785</b>
<b>Leistung min/max</b>	0-400 W	0-400 W	0-800 W	0-400 W	0-300 W
<b>Schaltspannung</b>	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>Steuerspannung</b>	8..230VUC	8..230VUC	8..230VUC	Nur mit EUD12D-UC und SUD12 (1-10V-Eingang)	230 V
<b>Steuerungstyp</b>	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt	Phasenanschnitt und Phasenabschnitt
<b>RLC</b>	Ja, bis 400 W	Ja, bis 400 W	Ja, bis 800 W	Ja, bis 400 W (mit EUD12D)	Ja, bis 300 W
<b>ESL</b>	Ja, bis 400 W	Ja, bis 400 W	Ja, bis 800 W	Ja, bis 400 W (mit EUD12D)	Ja, bis 300 W
<b>230 V-LED</b>	Ja, bis 400 W	Ja, bis 400 W	Ja, bis 800 W	Ja, bis 400 W (mit EUD12D)	Ja, bis 300 W
<b>Dimmbare LED 12-36 V DC</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>Mindesthelligkeit einstellbar</b>	Ja	Ja	Ja	Ja (mit EUD12D)	Ja
<b>Maximalhelligkeit einstellbar</b>	Ja	Ja	Ja	Ja (mit EUD12D)	Ja
<b>Schutz gegen Überlast und Übertemperatur</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Schutz gegen Kurzschluss</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Montage/Maße L x B x T</b>	Tragschienen-Montage, 1 TE	Tragschienen-Montage, 1 TE	Tragschienen-Montage, 2 TE	Tragschienen-Montage, 1 TE	Halteplatten-Montage, 80 x 80 x 25 mm
<b>Sonstiges</b>	<p><b>Neutralleiter erforderlich.</b> Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. <b>Drehschalter für dimmbare ESL.</b> <b>Einstellungsmöglichkeit für verschiedene Dimmkurven für LED-Lampe 230V.</b></p>	<p><b>Neutralleiter erforderlich.</b> Mit digitalem Display. Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Leistung kann mit LUD12-230V erhöht werden bis max. 3600W für zusätzliche Leuchten bzw. bis max. 2200W für eine Leuchte. <b>Digitale Einstellung für dimmbare ESL und LED.</b></p>	<p><b>Neutralleiter erforderlich.</b> Dimmen mit Drehknopf. Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Anschlüsse für PWM-Ansteuerung (Pulsweiten-Modulation) zusätzlich. Leistung kann mit LUD12-230V erhöht werden bis max. 3600W für zusätzliche Leuchten bzw. bis max. 2200W für eine Leuchte.</p>	<p><b>Neutralleiter erforderlich.</b> Ansteuerung mit EUD12D-UC. Leistungserhöhung mit zusätzlichen Leuchten 1.-8. LUD + je bis 400W (max. 3600W) Leistungserhöhung für eine Leuchte 1.-9. LUD + je bis 200W (max. 2200W)</p>	<p><b>Neutralleiter erforderlich.</b> Dimmen mit Drehknopf. Kann durch einen oder mehrere Taster gesteuert werden. Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. <b>Drehschalter für dimmbare ESL.</b></p>