



ELTAKO Connect-Appi

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Käyttöohjeet ja dokumentit muilla kielillä:
<https://eltako.com/redirect/FSR100-IPM>

FSR100-IPM



Älypistorasia IP-yhteydellä, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys. 16 A/250 V AC, 230 V LED-lamput enintään 600 W, 230 V hehku- ja halogeenilamput enintään 2000 W. Mitat 100 x 55 x 45 mm (mitat ilman pistotulppaa). Väri, puhtaan valkoinen. REST-API rajapinta. Valmiustilan kulutus vain 0,8 W.

Adapteri Schuko pistorasiaan (tyyppi F). Kosketusssuojauksella.

Nollapistekytkentä kytkee siniaallon nollapisteessä, koskettimen ja kytketyn kuorman suojaamiseksi. Syöttö- ja kytkentäjännite 230 V.

Huipputason hybriditekniikka yhdistää kulumattoman elektronisen ohjauksen ja erikoisreleiden suuren kuormituskeston edut.

Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa **päivitykset langattomasti (OTA).**

Tämä älypistorasia on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin ja käyttää rinnakkain.

Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.

Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia. REST-API kehitysversio on saatavilla internetistä laitteen tuotesivuilta.

Tätä kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.

Yhteensopivat EnOcean-laitteet, painikkeet ja anturit voidaan yhdistää ohjaamaan älypistorasiaa ja sen lisäksi ne voidaan välittää eteenpäin eri ekosysteemeihin Matterin kautta

FSR100-IPM	Älypistorasia IP, Matter Wi-Fi:n kautta, EnOcean, 1 NO kosketin 10 A	Snro. 26 169 38	103,33 €/kpl
------------	--	-----------------	--------------