CONTACTS DE FENÊTRE

	FFTE-rw BW3	FTKE-rw BW3	FFKB-	FTKB-	FFG7B-SV7x7x14	FTK-	mTronic	eTronic	FFGB-hg (EIMSIG)
	Contact radio de porte/fenêtre avec poussoir, autogénérateur d'énergie Battery-free by EnOcean	Contact radio de porte/fenêtre, autogénérateur d'énergie Battery-free by EnOcean	Contact radio de porte/fenêtre avec pile	Contact radio de porte/fenêtre avec cellule solaire et pile	Sonde radio de poignée de fenêtre avec pile Goupille d'extension SV7x7x14	Contact radio de porte/fenêtre avec cellule solaire Battery-free by EnOcean	Contact radio de porte/fenêtre mTRONIC avec pile	Contact radio de fenêtre (ouvert/fermé) montage dans le cadre avec pile	Contact radio de fenêtre + capteur de bris de verre Eimsig avec pile
IMAGE DU PRODUIT									
EAN	4010312319024 BW3: 4010312907641	4010312315231 BW3: 4010312907641	wg: 4010312321102 am: 4010312323663	wg: 4010312321621 am: 4010312322352	rw: 4010312318638 am: 4010312322291 al: 4010312322031 SV7x7x14: 4010312908990	wg: 4010312321638 ag: 4010312305164 am: 4010312321645	4010312324127	4010312324134	4010312322246
NUMÉRO D'ARTICLE	30000450 BW3: 30000412	30000400 BW3: 30000412	wg: 30000423 am: 30000425	wg: 30000424 am: 30000474	rw: 30000443 am: 30000468 al: 30000460 SV7x7x14: 30000031	wg: 30000421 ag: 30000407 am: 30000452	30000033	30000032	30000473
COULEUR	blanc pur	blanc pur	blanc pur brillant, anthracite mat	blanc pur brillant, anthracite mat	blanc pur, anthracite mat, alu laqué	blanc pur brillant, anthracite brillant, anthracite mat	gris clair	noir	gris clair
DIMENSIONS	48x32x11,5 mm	48x32x11,5 mm	75x25x12 mm	75x25x12 mm	120x35x7 mm	75x25x12 mm	135x18x9 mm	77x24x10 mm	135x26x9 mm
PILE	non	non	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui
SOLAIRE	non	non	non	oui	non	oui	non	non	non
MONTAGE	Collage, vissage ou équerres de montage BW3	Collage, vissage ou équerres de montage BW3	Collage	Collage	À installer derrière la poignée	Collage	Vissage (entre le cadre et le battant)	Vissage (entre le cadre et le battant)	Vissage (entre le cadre et le battant)
TÉLÉGRAMME ENOCEAN (EEP)	F6-10-00 ORG (hex) 0x05 0xF0 = fermé 0xE0 = ouvert	F6-10-00 ORG (hex) 0x05 0xF0 = fermé 0xE0 = ouvert	D5-00-01	D5-00-01	A5-14-09 F6-10-00	D5-00-01	A5-14-0A = alarme intrusion	A5-14-01	A5-14-01 = ouvert/fermé A5-14-09 = ouvert/fermé/basculé A5-14-0A = Alarme intrusion A5-14-07 = contact de verrouillage porte d'entrée A5-14-09 = contact de verrouillage porte d'entrée et alarme intrusion
OUVERT/FERMÉ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
OUVERT/BASCULÉ/FERMÉ	✗	✗	✗	✗	✔	✗	✔	✗	✔
BRIS DE VERRE	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✔
PASSERELLE KNX ENO 626 +636	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MINISAFE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SAFE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WIBUTLER	✔	✔	✔	✔	uniquement avec EEP F6-10-00	✔	✔	✔	✔
MEDIOLA MV6MINI	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔