

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT/ LUMINOSITÉ

	FHD60SB	FB65B-wg	FHD65SB-wg	FBH65SB-wg	FBH65/ 12V DC-wg	FABH65S-wg	FBH65TF/ 12V DC-wg	FBH65S/ 12V DC-wg	FABH130/ 230V-rw
	Sonde radio de luminosité et de crépuscule avec cellule solaire et pile	Détecteur de mouvement radio avec pile	Sonde radio de luminosité pour montage au plafond avec cellule solaire et pile	Détecteur radio de mouvement et de luminosité avec cellule solaire et pile	Détecteur radio de mouvement et de luminosité	Détecteur radio de mouvement et de luminosité 	Détecteur radio de mouvement et de luminosité avec capteur de température et d'humidité	Détecteur radio de mouvement et de luminosité	Détecteur radio de mouvement et sonde de luminosité extérieur radio
IMAGE DU PRODUIT									
EAN	4010312320952	4010312317570	4010312320143	4010312317914	4010312320099	4010312315798	4010312320112	4010312320105	4010312317617
NUMÉRO D'ARTICLE	30000462	30065470	30065305	30065856	30065466	30065852	30065986	30065860	30000466
COULEUR	blanc pur	blanc pur brillant	blanc pur brillant	blanc pur brillant	blanc pur brillant	blanc pur brillant	blanc pur brillant	blanc pur brillant	blanc pur
DIMENSIONS	60x46x30 mm	84x84x25 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	130x85x100 mm
PILE	oui	oui	oui	oui	non	non	non	non	non
SOLAIRE	oui	non	oui	oui	non	oui	non	oui	non
ALIMENTATION EXTERNE	non	non	non	non	oui	non	oui	oui	oui
MONTAGE	Sur une surface plane	Sur une surface plane ou une boîte d'encastrement	Montage au plafond	Sur une surface plane ou une boîte d'encastrement	Sur une surface plane ou une boîte d'encastrement	Sur une surface plane ou une boîte d'encastrement	Sur une surface plane ou une boîte d'encastrement	Sur une surface plane ou une boîte d'encastrement	Sur une surface plane
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54					IP54			IP55

ALTERNATIVE EN E-DESIGN55		FB55B-wg (blanc pur brillant), FB55B-am (anthracite mat) 80x80x27 mm		FBH55SB-wg 80x80x27 mm					
EAN		4010312321003 4010312322321		4010312318355					
NUMÉRO D'ARTICLE		wg: 30055512 am: 30055513		30000514					

TÉLÉGRAMME ENOCEAN (EEP)	A5-06-01 ou A5-38-08	A5-07-01	A5-06-02 avec des exceptions Eltako	A5-07-01 ou A5-08-01	A5-08-01 avec des exceptions Eltako	A5-08-01 avec des exceptions Eltako	A5-08-01 avec des exceptions Eltako	A5-08-01 avec des exceptions Eltako	ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x70 = mouvement 0x00 = pas de mouvement
LUMINOSITÉ	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOUVEMENT	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PASSERELLE KNX ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (en tant que bouton-poussoir)
MINISAFE	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (en tant que bouton-poussoir)
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (en tant que bouton-poussoir)
WIBUTLER	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (en tant que bouton-poussoir)
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (en tant que bouton-poussoir)