

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

ES12-100-230V: TÉLÉRUPTEUR AVEC BRUIT DE COMMUTATION CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT

ER12-100-230V: RELAIS DE COMMUTATION AVEC COMMANDE SANS USURE


- **Économe en énergie** avec une consommation minimale
- **Cycle de service de 100 %**
- **Connexion compatible** avec S12-100 et R12-100
- **Contacts libres de potentiel** jusqu'à 16 A/ 250 V CA
- **Applications polyvalentes** pour l'éclairage et les systèmes de contrôle




ES12-100-230V

ER12-100-230V

TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE ES12-100-230V ET RELAIS DE COMMUTATION ÉLECTRONIQUE ER12-100-230V



Exemple de raccordement



Plus d'informations et autres langues:
<https://eltako.com/redirect/ES12-100-230V>

Caractéristiques techniques page 11-18.
Boîtier pour les manuels GBA14 page 1-49 chapitre 1.

ES12-100-230V



1 contact NO libre de potentiel 16 A/250 V AC, lampes LED 230 V jusqu'à 200 W, lampes à incandescence 2000 W. Perte en veille seulement 0,3 W.

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.


1 module = largeur 18 mm et profondeur 58 mm.

Tension de commande 230 V AC sur la borne AI.


Très faible bruit de commutation.

L'affectation des bornes de raccordement est compatible avec le télérupteur électromécanique S12-100-.

ES12-100-230V	Télérupteur, 1 contact 16 A	Art. 21100000
---------------	-----------------------------	---------------



Exemple de raccordement



Plus d'informations et autres langues:
<https://eltako.com/redirect/ER12-100-230V>

Caractéristiques techniques page 12-20.
Boîtier pour les manuels GBA14 page 1-49 chapitre 1.

ER12-100-230V



1 contact NO libre de potentiel 16 A/250 V AC, lampes LED 230 V jusqu'à 200 W, lampes à incandescence 2000 W. Aucune perte en veille.

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.

1 module = largeur 18 mm et profondeur 58 mm.

Tension de commande 230 V AC aux bornes A1/A2.

Très faible bruit de commutation.

L'affectation des bornes de raccordement est compatible avec le relais de commutation électromécanique R12-100-.

ER12-100-230V	Relais de commutation, 1 contact 16A	Art. 22100000
---------------	--------------------------------------	---------------



Serelec n.v. Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, Belgique

+32 9 2232429 / +32 9 2234953

info@serelec.be ■ TVA BE 0458 516 723