# ACTIONNEUR RADIO À 2 CANAUX

## Deux canaux, commutés en toute flexibilité.

- Deux canaux indépendants (16 A), commandables par radio ou bouton-poussoir filaire.
- Chaque canal peut être appairé comme télérupteur (ES) ou relais (ER).
- Radio EnOcean: cryptée, bidirectionnelle, fonction répéteur activable.
- Commutation à faible usure au passage par zéro (technologie Duplex).

enocean®

www.eltako.com

## COMMUTATION FLEXIBLE PAR RADIO, COMMANDE CONFORTABLE

- **Polyvalent:** chaque canal peut être appairé comme télérupteur (ES) ou relais (ER) et commandé par radio ou bouton-poussoir filaire.
- **Performant:** 1 contact NO libre de potentiel de 16 A/250 V AC par canal, LED jusqu'à 400 W.
- **Confortable:** commande de scènes d'éclairage via un contrôleur ou un bouton-poussoir radio, jusqu'à quatre scènes.
- **Connecté:** radio EnOcean cryptée et bidirectionnelle, fonction répéteur activable.
- **Longue durée de vie:** la technologie Duplex commute au passage par zéro et préserve les contacts.

F2UA12-230V

**Fonctions des commutateurs rotatifs**




**Plus d'informations et autres langues:**
https://eltako.com/redirect/F2UA12-230V

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation | 230 V AC, 50–60 Hz |
| Canaux | 2 contacts NO, libres de potentiel |
| Pouvoir de coupure par canal | 16 A/250 V AC |
| Lampes LED 230 V | jusqu'à 400 W |
| Lampes à incandescence | jusqu'à 2000 W |
| Pertes en veille | ca. 0,9 W |
| Radio (EnOcean) | 868,3 MHz |
| Raccordement de l'antenne | Prise SMA |
| Montage | Rail DIN, 2 modules (36 mm) |
| Profondeur de l'appareil | 58 mm |
| Température ambiante | -20 °C jusqu'à +50 °C |
| Paramétrage | Tournevis / fonctions avancées PCT14 + DAT71 |

**Remarque:** l'antenne fournie peut être remplacée par l'antenne radio FA250, FA200 ou FAG55E.

| | | |
|---|---|---|
| **F2UA12-230V** | Télérupteur/relais radio 2 canaux, 1 contact normalement ouvert de 16 A chacun | **Art. 30000083** |
| **Accessoire: FA250** | Antenne avec câble de 250 cm, noir | **Art. 30000550** |
| **Accessoire: DAT71** | Transmetteur de données pour la série 71 | **Art. 30000026** |

**ELTAKO GmbH**
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
+49 711 943500-00
info@eltako.de
www.eltako.com

**Support technique France**
+33 6 75322326
info.fr@eltako.com

**Support technique Belgique & Luxembourg**
**Serelec n.v.**
Gasmeterlaan 207,
B-9000 Gent, Belgique
+32 9 2232429
info@serelec.be

**Support technique Suisse**
**Demelectric AG**
Steinhaldenstrasse 26,
CH-8954 Geroldswil, Suisse
+41 43 4554400
info@demelectric.ch

**Crédit photo:** stock.adobe.com – © vectorwin, © Saktanong

07/2026