



Funk-infrarood converter FIW65, FIW-USB

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20 °C tot +50 °C.
Opslagtemperatuur: -25 °C tot +70 °C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75 %.

Infrarood-omvormer FIW65

Funk infrarood omvormer voor enkele montage of voor montage in het nieuwe E-design schakelmateriaal.
Stand-by verlies slechts 0,4 Watt.
Voedingsspanning 230V.

Voor de 230V-aansluiting bevindt zich aan de achterzijde twee 20cm lange draden, zwart (L) en blauw (N). Meer inbouwdiepte heeft de FIW65 niet nodig. Verder is er geen inbouwdiepte nodig achter de montageplaat.

Voor schroefmontage op 55mm dozen adviseren wij RVS verzonken schroeven 2,9x25mm, DIN 7982 C te gebruiken.
2 stuks RVS verzonken schroeven 2,9x25mm en pluggen 5x25mm worden meegeleverd.

Infrarood-omvormer FIW-USB

Funk infrarood omvormer met USB-stekker. Stand-by verlies slechts 0,05 watt.
Ofwel aansluiten op een apparaat met voeding via de USB-connector of via een USB-oplader. USB-stekker type A met 2 Meter kabel.

De draadloze infraroodconverters FIW zijn alleen beschikbaar in combinatie met de universele afstandsbediening Logitech Harmony Touch te gebruiken, anders hebben ze geen eigen functie. Met een speciale Eltako FIW-dataset kunnen de infraroodsignalen in verbinding met een draadloze infraroodconverter FIW65 of FIW-USB in Funk-telegrammen worden geconverteerd en verzonden

worden.

Voor de universele afstandsbediening Logitech Harmony Touch staan data-sets van nagenoeg alle gangbare apparaten van de entertainmentelektronica om te downloaden op het internet op myharmony.com ter beschikking, daarom laten zich de enkele Afstandsbedieningen in een kamer heel gemakkelijk via deze universele afstandsbediening vervangen.
Wordt een download gemaakt voor entertainment-apparaten, moet de FIW-dataset ook gekozen worden, deze data-set is beschikbaar in het Logitech-menu onder Eltako-FIW55.

De apparaat naam wordt automatisch 'Beleuchtungssteuerung' na het laden genoemd en kan worden gewijzigd onder 'Instellingen/Apparaat hernoemen'.

Universele afstandsbediening Logitech: Met elk kanaal (tot maximaal 34 kanalen) is het mogelijk om actoren te bedienen. Bijvoorbeeld voor verlichting, jaloezieën, markiezen en rolluiken. In de standaard fabrieksinstelling van de FIW wordt met een druk op een van de cijferstoetsen van de UFB direct een signaal verzonden, daardoor zijn 10 'snelle' kanalen zeer eenvoudig in te leren.

De cijferstoetsen kunnen als richtingsstoetsen (dubbele drukkers) of als universele toets (enkelvoudige drukker) in de actoren ingeleerd worden.

Dimfuncties met de pijlstoetsen hoog/laag van het navigatiekruis.

Wordt een cijferstoets met de bijhorende actor als richtingsstoets ingeleerd, dan wordt met de cijferstoetsen de gewenste kanaal gekozen en met de pijltjestoetsen op het navigatiekruis omhoog en omlaag gedimd.

Verder is het mogelijk 4 extra kanalen op de + en - van volume en channel in te leren. Bijvoorbeeld voor centrale aansturing van verlichting en rolluiken.

Met de links- rechtsstoets van het navigatiekruis, en de toetsen >> en << en de toetsen |<< en >>| laten zich verder noch 3 richtingsstoetsen direct inleren.

Verder staan er in het aanraakscherm nog 4 verdere toetsen ter beschikking voor scènes voor bijvoorbeeld verlichting of zonnewering. Dit zijn de toetsen rood,

groen, geel en blauw. Deze laten zich veranderen. Ook de centrale sturing aan/uit of omhoog/omlaag laten zich als scènestoetsen inleren en hernoemen.

Inleren van de Universele afstandsbediening in de draadloze actoren

De toetsen van de universele afstandsbediening worden in de gewenste actoren ingeleerd en kunnen deze er daarna mee bedienen. De groene LED van de FIW licht op bij elke herkent infrarood signaal.

Het inleerproces is in de bedieningshandleiding van de actoren omschreven.

EnOcean-Funk

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de FIW voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.eltako.com

FIW-USB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Product informatie en
technisch advies:**

Niederlande (Nord)

☎ Hans Oving 06 21816115

✉ oving@eltako.com

Niederlande (Süd)

☎ Dennis Schellenberg 06 50419067

✉ schellenberg@eltako.com

eltako.com