






UNIVERSELE DIMMERS

OVERZICHT EN INFORMATIE

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

PRODUCTEN	EUD61NP-230V	EUD61NPL-230V	EUD61NPN-UC	EUD61M-UC	ELD61/12-36 V DC
Productfoto					
EAN	4010312108062	4010312109618	4010312107874	4010312107973	4010312109502
Vermogenmin/max	20 - 400 W	4 - 200 W	0 - 400 W	0 - 400 W	4A
Schakelspanning	230 V	230 V	230 V	230 V	12- 36 V DC
Stuurspanning	230 V	230 V	8..230 V UC (galvanisch gescheiden)	8..230 V UC (galvanisch gescheiden)	8..230 V UC (galvanisch gescheiden)
Methode	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	PWM (Pulsbreedte-modulatie)
RLC	Ja, tot 400W	Ja, R en C tot 200 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	LED tot 4 A
ESL	Nee	40 / 200 W (P-AN/P-AB)	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Nee
230 V-LED	Nee	40 / 200 W (P-AN/P-AB)	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Nee
Dimbare LED 12-36 V	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Minimale dimstand instelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiligd tegen overbelasting en te hoge temperatuur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiligd tegen kortsluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/Afmeningen L x B x H	Inbouw, 45 x 45 x 18 mm	Inbouw, 45 x 45 x 18 mm	Inbouw, 45 x 45 x 18 mm	Inbouw, 45 x 45 x 18 mm	Inbouw, 45 x 45 x 18 mm
Bijzonderheden	Geen N aansluiting nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeraars bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Kan tevens met normale lichtschakelaars bediend worden.	Geen N aansluiting nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeraars bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Kan tevens met normale lichtschakelaars bediend worden. Draaischakelaar voor dimbare ESL en LED.	Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeraars bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling. Draaischakelaar voor dimbare ESL en LED. Meerdere dimcurven voor 230 V LED lampen instelbaar.	Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkeraars bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.	Geschikt voor de secundaire zijde van de transformatoren voor LED-verlichting zoals bijvoorbeeld LED strips of LED downlights. Voor constantspannings LED 12-36 V DC. Kan met een of meerdere pulsdrukkeraars bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling

NOORD NEDERLAND: SALES REPRESENTATIVE

Hans Oving ☎ +31 (0)6 21816115 ✉ oving@eltako.com

ZUID NEDERLAND: SALES REPRESENTATIVE






Dennis Schellenberg ☎ +31 (0) 6 50419067 ✉ schellenberg@eltako.com

UNIVERSELE DIMMERS

OVERZICHT EN INFORMATIE

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

PRODUCTEN	EUD12NPN-UC	EUD12D-UC	EUD12DK/800W-UC	LUD12-230V	DTD55-230V
Productfoto					
EAN	4010312108062	4010312109618	4010312107874	4010312107973	4010312109502
Vermogenmin/max	0 - 400 W	0 - 400 W	0 - 800 W	0 - 400 W	0 - 300 W
Schakelspanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stuurspanning	8..230 V UC	8..230 V UC	8..230 V UC	Enkel met EUD12D-UC en SUD12 (1-10V-ingang)	230 V
Methode	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding	Fase aan- en afsnijding
RLC	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 800 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D)	Ja, tot 300 W
ESL	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 800 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D)	Ja, tot 300 W
230 V-LED	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 800 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D)	Ja, tot 300 W
Dimbare LED 12-36 V	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Minimale dimstand instelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja (met EUD12D)	Ja
Maximale dimstand instelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja (met EUD12D)	Ja
Beveiligd tegen overbelasting en te hoge temperatuur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiligd tegen kortsluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/Afmeningen L x B x H	DIN-rail, 1 moduul	DIN-rail, 1 moduul	DIN-rail, 2 moduul	DIN-rail, 1 moduul	Montageplaat, 80 x 80 x 25 mm
Bijzonderheden	<p>Een N aansluiting is nodig. Kan met een of meerdere pulsdrukkers bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.</p> <p>Draaischakelaar voor dimbare ESL en LED. Meerdere dimcurven voor 230 V LED lampen instelbaar.</p>	<p>Een N aansluiting is nodig. Met display. Kan met een of meerdere pulsdrukkers bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.</p> <p>Het dimvermogen kan met LUD12 vermogenmodulen vergroot worden tot max. 3600 W / 2200 W (aparte lichtlijnen/enkele lichtlijn).</p> <p>Digitale instellingen voor dimbare ESL en LED</p>	<p>Een N aansluiting is nodig. Dimmen met draaiknop. Kan met een of meerdere pulsdrukkers bediend worden. Aansturing met PWM (Pulsbreedtemodulatie) mogelijk. Het dimvermogen kan met LUD12 vermogenmodulen vergroot worden tot max. 3600 W / 2200 W (aparte lichtlijnen/enkele lichtlijn).</p>	<p>Een N aansluiting is nodig. Aansturing d.m.v. EUD12D-UC. Dimvermogen vergroten aparte lichtlijnen 1.-8. LUD + elk tot 400 W (max. 3600 W) Dimvermogen vergroten een enkele lichtlijn 1.-9. LUD + elk tot 200 W (max. 2200 W)</p>	<p>Een N aansluiting is nodig. Draaidimmer met draaiknop. Kan ook met een of meerdere pulsdrukkers bediend worden. Met kinderkamer- en Auto-dim schakeling.</p> <p>Draaischakelaar voor dimbare ESL en LED. DTD55L-230V: EAN 4010312317792</p>