



Trådlösa IR-omvandlare  
FIW65, FIW-USB

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20 °C upp till +50 °C.  
Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.  
Relativ fuktighet: <75%.

### IR-omvandlare FIW65

IR-omvandlare för utanpåliggande montage eller för integrering i E-design ram. Standby förbrukning endast 0,4 watt.

Driftspänning 230V.

En 20cm lång svart/blå anslutningskabel finns baktill. Omvandlaren kräver inget installationsdjup bakom montageplattan.

För montage på inbyggnadsdosa medleveras försänkta rostfria skruvar 2,9x25mm, DIN 7982 C.

Medleveras 2 stycken försänkta rostfria skruvar 2,9x25mm och plugg 5x25mm.

### IR-omvandlare FIW-USB

IR-omvandlare med USB-anslutning. Endast 0,05 watt effektförlust i standbyläge.

Ansluts antingen till en enhet med strömförsörjning på USB-uttaget eller en specifik USB-laddare för nätspänning. USB-kontakt av typ A med 2m anslutningskabel.

**De trådlösa IR-omvandlarna FIW används endast tillsammans med universalfjärrkontrollen Logitech Harmony Touch. I övrigt har de ingen egen funktion.**

**Med en särskild Eltako FIW-datafil, kan de infraröda signalerna omvandlas till trådlösa telegram med en trådlöst IR-omvandlare FIW65 eller FIW-USB och skickas till Eltakos trådlösa system.**

Till den här fjärrkontrollen finns styrningar för de flesta populära elektroniska konsu-

mentprodukter tillgängliga för nedladdning från myharmony.com och därför kan alla olika fjärrkontroller i ett rum enkelt ersättas med denna universalfjärrkontroll.

**När du laddar ner filer för styrning av elektronisk utrustning, välj även data-filen FIW, du hittar den i listan som Eltako-FIW55.** Enhetens namn efter nerladdning blir automatiskt 'light Controller' och kan enkelt ändras under 'settings/rename this device'.

### Universalfjärrkontroll Logitech Harmony Touch:

En aktör kan styras av vilken som helst av de 34 tillgängliga kanalerna, t.ex. för belysning, persienner, markiser och jalousier.

Vid leverans är inställningen att FIW skickar ett meddelande varje gång någon av de numeriska knapparna på UFB trycks. Detta möjliggör inläring av 10 snabbkanaler med de numeriska knapparna.

**De numeriska knapparna kan läras in till aktorer antingen som riktningstryckknappar eller universaltryckknappar. Riktningfunktion fås med upp- och ner-pilarna i navigeringsknappen.**

När en numerisk knapp har lärts in fill en specifik aktör som riktningstryckknapp, välj först kanal genom att trycka på numeriska knappen när aktorn är i normal drift, för att sedan styra den genom att trycka på upp och ned pilarna i navigeringsknappen.

Ytterligare 4 kanaler kan ställas in på volym- och kanalknapparnas + och -, t.ex. för centralstyrning av belysning och solskydd.

Ytterligare 3 riktningstryckknappar kan läras in direkt med hjälp på vänster och höger av navigeringsknappen, snabbspolning framåt- och bakåt-knapparna och hoppa "skip" framåt- och bakåt-knapparna.

Dessutom de fyra märkta knapparna i displayen, i färgerna röd, grön, gul och blå, finns som scenarioknappar för belysning eller solskydd. Man kan ändra dess etiketter. De centrala styrkommandona ON / OFF eller UP / DOWN kan också läras in som scenarion och märkas därefter.

### Inläring av universalfjärrkontrollen Harmony Touch till aktorer

**Aktorena lärs in och sedan styrs med knapparna på universalfjärrkontrollen. Den gröna lysdioden på IR-omvandlare FIW indikerar alla upptäckta infraröda telegram.**

Inläringen beskrivs i bruksanvisningen för respektive aktör.

### EnOcean Trådlöst

|              |            |
|--------------|------------|
| Frekvens     | 868,3 MHz  |
| Sändareffekt | max. 10 mW |

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FIW överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [eltako.com](http://eltako.com)**

FIW-USB:

WEEE registreringsnummer: DE 30298319

**Spara alltid manualen!**

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Nord- och Mellan-Sverige**

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

**Öst-Sverige**

☎ Dan Koril 070 3201102

**Väst-Sverige**

☎ Glenn Johansson 073 5815692

**Syd-Sverige**

☎ Magnus Ellemark 070 1702130

**Stockholm**

☎ Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)