

Frånslagsfördröjare

NLZ61NP-230V



1 ej potentialfri NO-kontakt 10A/250V AC.
Endast 0,7 W effektförbrukning i standby-läge.
Enhet för inbyggnad.

Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 18 mm.

Nollgenomgångsbrytning för att skydda och spara utgångskontakter samt lasten.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

230V styr-, manöver- och lastspänning.


Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spol-förlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ".

Lasten får ej aktiveras innan en kort automatisk synkroniseringstid löpt ut.

Frånslagstiden inställbar från 1 till 12 min med den övre inställningsratten.

Gångtiden inställbar från 0 till 12 minuter med den undre inställningsratten.


Funktionsinställning



Funktion: När styrkontakten (tryckknappen) sluts startas fördröjning AV (om den inte är inställd på 0). När tiden löpt ut slår utgången till. Inställd frånslagstid RV startar när tryckknappen slås ifrån eller när inställd gångtid löpt ut. Utgången slår ifrån av när frånslagstiden löpt ut.

Denna frånslags automat kan styras med alla våra dimmers EUD12 och EUD61 även när dimmern är inställd på min-ljusstyrka.

Inkopplingsexempel



Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!