

Frånslagsfördröjare NLZ61NP-UC



1 ej potentialfri NO-kontakt 10A/250V AC.
Endast 0,7W effektförbrukning i standby-läge.

Enhet för inbyggnad.

Längd 45mm, bredd 55mm, djup 18mm.

Nollgenomgångsbrytning för att skydda och spara utgångskontakter samt lasten.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

Universell styrspänning 8..230V UC samt desutom med galvaniskt skild 230V-styringång Manöver- och brytspänning 230V.


Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spol-förlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ".

Lasten får ej aktiveras innan en kort automatisk synkroniseringstid löpt ut.

Frånslagstiden inställbar från 1 till 12 min med den övre inställningsratten.

Gångtiden inställbar från 0 till 12 minuter med den undre inställningsratten.


Funktionsinställning




Funktion: När styrkontakten (tryckknappen) sluts startas fördröjning AV (om den inte är inställd på 0). När tiden löpt ut slår utgången till. Inställd frånslagstid RV startar när tryckknappen slås ifrån eller när inställd gångtid löpt ut. Utgången slår ifrån av när frånslagstiden löpt ut.

Denna frånslags automat kan styras med alla våra dimmers EUD12 och EUD61 även när dimmern är inställd på min-ljusstyrka.


Inkopplingsexempel



Fläktstyrning via strömställare



Fläktstyrning via extra lågspänningsbrytare i dörr, ljuset styrs separat



Fläktstyrning när fläkt och brytare har olika potentialer

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!