

Tap-radio® mikrobrytare



TF-FKE

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös mikrobrytare som genererar sin egen energi. 48x32x11.5 mm, extra vit. För att övervaka lådor, dörrar och andra rörliga anordningar.

Genererar energi för trådlösa telegram när spaken trycks ned, därför krävs inget batteri, ingen anslutningskabel samt ingen effektförbrukning i standby-läge.

Trådlösa telegram sänds vid manövrering, både vid in och ut.

Evaluering via Tap-radio® reläaktör TF61R-230V, IP-controller TF-Con, GFVS-Safe II, GFVS-Touch, mfl.

För montering med dubbelhäftande folie eller fastskruvning.

Från fabrik levereras ett monteringsfäste BW och två dubbelhäftande folier.

Den 27 mm lång arm kan förlängas till 48 mm genom att sätta på den medlevererade förlängningsdel.

Ifall mikrobrytare TF-FKE är inlärdd till Tap-radio® markisaktör TF61J, avaktiveras de centrala ner- och GFVS ner-kommandon om dörren är öppen. Se markisaktorns bruksanvisningen.

Ifall mikrobrytare TF-FKE är inlärdd till Tap-radio® reläaktör TF61R, stängs värme eller luftkonditionering av när fönster öppnas. Se reläaktorns bruksanvisningen.

Ifall mikrobrytare TF-FKE är inlärdd till Tap-radio® signalgenerator TF100A, aktiveras ett ljudlarm samt inkopplad last blinkar om dörr eller fönster öppnas. Se signalgeneratorns bruksanvisningen.

Telegrams:

ORG (hex) 0x05 telegram skickas.

När man trycker in manöverarmen skickas ett trådlöst telegram Data (hex) 0xFO och när manöverarmen släpps upp skickas ett trådlöst telegram (hex) 0xE0.

Dold installation

TF-FKE kan monteras som en dold kontakt i fönster, om det finns ett 13 mm brett utrymme för låsmekanismen på handtagssidan mellan fönster och karm. Montera TF-FKE med hävarmen i riktning utåt mot stängningsmekanismen. En motsvarande utskärning kan möjligen göras i ett träfönster.

EnOcean Trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen TF-FKE överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

☎ Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

☎ Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com