






TRYCKDIMRAR

ÖVERBLICK OCH INFORMATION

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TYPE	EUD61NPS-400W	EUD61NPL-230V	EUD61NPN-UC	EUD61M-UC	ELD61/12-36 V DC
Produktbild					
E-Nummer	13 770 52	13 770 54	13 770 65	13 770 62	13 770 72
Belastning min/max	20 - 400 W	4 - 200 W	0 - 400 W	0 - 400 W	4 A
Driftspänning	230 V	230 V	230 V	230 V	12 - 36 V DC
DrifManöverspänning	230 V	230 V	8..230 V UC (electrically isolated)	8..230 V UC (electrically isolated)	8..230 V UC (galvaniskt skiljd)
Typ av styrning	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant	PWM (pulsbreddsmodulering)
RLC-laster	Ja, upp till 400 W	Ja, R och C upp till 200 W	Ja, upp till 400 W	Ja, upp till 400 W	LED up to 4 A
ESL (dimringsbara lågenergiljuskällor)	Nej	Ja, upp till 200 W*	Ja, upp till 400 W*	Ja, upp till 400 W*	Nej
Dimbara 230 V-LED-lampor	Nej	Ja, upp till 200 W*	Ja, upp till 400 W*	Ja, upp till 400 W*	Nej
Dimbara LED 12- 36 V DC	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Inställbar lägsta dimringsnivå	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skydd mot överlast och övertemp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skydd mot kortslutning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/Storlek på enhet	Dosmontage, 45 x 45 x 18 mm	Dosmontage, 45 x 45 x 18 mm	Dosmontage, 45 x 45 x 18 mm	Dosmontage, 45 x 45 x 18 mm	Dosmontage, 45 x 45 x 18 mm
Övrigt	Utan behov av Noll ledare. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion. Kan även styras av en konventionell ström-ställare.	Utan behov av Noll ledare. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion. Kan även styras av en konventionell ström-ställare.	Behov av Noll ledare. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion. Inställningsratt med lägen för dimringsbara lågenergiljuskällor. Och med lägen för olika typer av dimringskurvor för dimringsbara 230 V LED-ljuskällor.	Behov av Noll ledare. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion.	Avsedd för anslutning på transformators sekundärsida, för LED-belysnings såsom t.ex. LED-lister och LED-downlights av konstantspänningstyp 12-36 V DC. Kan styras med en eller fl era återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion.
* i AUTO-läge					

NORD- OCH MELLAN-SVERIGE:
PATRICK SAVINAINEN

+46 070 9596906
patrick@eltako.com

ÖST-SVERIGE:
DAN KORIL

+46 070 3201102
dan@eltako.com

VÄST-SVERIGE:
GLENN JOHANSSON

+46 073 5815692
glenn@eltako.com

STOCKHOLM:
NIKLAS LUNDELL

+46 070 4875003
niklas@eltako.com

SYD-SVERIGE:
MAGNUS ELLEMARK






+46 1702130
magnus@eltako.com

TRYCKDIMRAR

ÖVERBLICK OCH INFORMATION

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TYPE	EUD12NPN-UC	EUD12D-UC	EUD12DK/800W-UC	LUD12-230V	DTD55ES-230V
Produktbild					
E-Nummer	13 770 64	13 770 67	13 603 77	13 770 70	13 603 46
Belastning min/max	0 - 400 W	0 - 400 W	0 - 800 W	0 - 400 W	0 - 300 W
Driftspänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Manöverspänning	8..230V UC	8..230V UC	8..230V UC	Endast med EUD12D-UC och SUD12 (1-10 V-ingång)	230 V
Typ av styrning	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant	Framkant & Bakkant
RLC-laster	Ja, upp till 400 W	Ja, upp till 400 W	Ja, upp till 800 W	Ja, upp till 400 W (med EUD12D)	Ja, upp till 300 W
ESL (dimringsbara lågenergiljuskällor)	Ja, upp till 400 W*	Ja, upp till 400 W*	Ja, upp till 800 W*	Ja, upp till 400 W (med EUD12D)	Ja, upp till 300 W*
Dimbara 230 V-LED-lampor	Ja, upp till 400 W*	Ja, upp till 400 W*	Ja, upp till 800 W*	Ja, upp till 400 W (med EUD12D)	Ja, upp till 300 W*
Dimbara LED 12- 36 V DC	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Inställbar lägsta dimringsnivå	Ja	Ja	Ja	Ja, (med EUD12D)	Ja
Inställbar högsta dimringsnivå	Ja	Ja	Ja	Ja, (med EUD12D)	Ja
Skydd mot överlast och övertemp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skydd mot kortslutning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/Storlek på enhet	DIN-skene montage 1 modul bredd	DIN-skene montage 1 modul bredd	DIN-skene montage 2 modul bredd	DIN-skene montage 1 modul bredd	För montage i apparatdosa 80 x 80 x 25 mm
Övrigt	Behov av Noll ledare. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion. Inställningsratt med lägen för dimringsbara lågenergiljuskällor. Och med lägen för olika typer av dimringskurvor för dimringsbara 230 V LED-ljuskällor.	Behov av Noll ledare. Med digital display. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion. Totaleffekten kan ökas med effektutökare LUD12-230 V upp till 3600 W på flera belysningsledare alternativt upp till 2200 W på en belysningsledare. Digitala inställningar för dimringsbara lågenergiljuskällor och 230 V LED.	Behov av Noll ledare. Dimring med vridknapp. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Även med ingång för PWM-dimring (pulsbreddsmodulation). Totaleffekten kan ökas med effektutökare LUD12-230 V upp till 3600 W på flera belysningsledare alternativt upp till 2200 W på en belysningsledare.	Behov av Noll ledare. För anslutning till EUD12D-UC. Totaleffekt på fl era belysningsledare: 1-8 st. Varje LUD12 ökar effekten med 400 W. (max 3600 W) Totaleffekt på en belysningsledare: 1-9 st. Varje LUD12 ökar effekten med 200 W. (max 2200 W)	Behov av Noll ledare. Dimring med vridknapp. Kan styras med en eller flera återfjädrande strömställare. Insomningsfunktion och barnkammarfunktion. Inställningsratt med lägen för dimringsbara lågenergiljuskällor. DTD55-230V: E-Nr. 1360343 Vriddimrar utan nolla, R-,C-last upp till 200 W: DTD55L-230V: E-Nr. 1360344 DTD55LES-230V: E-Nr. 1360345
* i AUTO-läge					