

De hits

Multifunctie tijdrelais bieden tot 18 verschillende functies en de universele stuurspanning van 8 tot 230V AC/DC, een ultieme combinatie, vooral bij het digitaal instelbaar tijdrelais MFZ12DDX. Schakeling in de nuldoorgang altijd bij het multifunctie NP tijdrelais en bij de DX-toestellen door de N aansluiting.

Blz.		E3	E4	E5	E5	E5	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E10	E12
	Pictogrammen	MFZ12DDX-UC	MFZ12DX-UC	RVZ12DX-UC	AVZ12DX-UC	TG112DX-UC	EAW12DX-UC	MFZ12NP-230V+UC	MFZ12-230V	AZ12-UC	MFZ12PMD-UC	MFZ61DX-UC	PTN12-230V	S2U12DDX-UC
Modulair toestel aantal modules per 18mm		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Inbouwtoestel (voor inbouwdozen)														
Digitaal instelbaar		■									■			■
Analoog instelbaar			■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
Aantal NO contacten potentiaalvrij (niet potentiaalvrij)								(1)	1	1+1	(1)	1		1+1
Aantal wisselcontacten potentiaalvrij		1	1	1	1	1	1						(1)	
Schakelen in de nuldoorgang		■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■			■	■ ³⁾		■ ³⁾
Schakelvermogen 16A/250V AC								■					■	■
Schakelvermogen 10A/250V AC		■	■	■	■	■	■		■	■		■		
Gloeilampbelasting W		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2300	1000	1000	400 ¹⁾	2000	2300	2000
Bistabiele relais als werkcontact		■ ²⁾	■ ²⁾	■ ²⁾	■ ²⁾	■ ²⁾	■ ²⁾		■ ²⁾	■ ²⁾		■ ²⁾		■ ²⁾
Universele stuurspanning		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■
Gering stand-by verlies		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Multifunctie tijdrelais		■	■					■	■		■	■		
Vertraagd afvallend RV		■	■	■				■	■		■	■	■	
Vertraagd opkomend AV		■	■		■			■	■		■	■		
Vertraagd opkomend met geheugen AV+		■	■								■			
2 stappen inschakelvertraging										■				
Inschakelwissend EW		■	■				■	■	■		■	■		
Uitschakelwissend AW		■	■				■	■	■		■	■		
Inschakel- en uitschakelwissend EAW		■	■				■				■			
Vertraagd opkomend en vertraagd afvallend ARV		■	■					■	■		■			
Vertraagd opkomend en vertraagd afvallend met geheugen ARV+		■	■								■			
Relais functie ER		■	■								■			
Impulsschakelaar met afvalvertraging SRV		■	■								■			
Teleruptorfunctie ES en ESV		■	■								■			
Impulsgever beginnend met puls TI		■	■			■		■	■		■	■		
Impulsgever beginnend met pauze TP		■	■					■	■		■			
Impulsgestuurd vertraagd opkomend (vb. voor automatische deuropener) IA		■	■					■	■		■	■		
Impulsgever IF		■	■								■			

¹⁾ Tot 3600 W met uitbreidingsmodule LUD12-230V. ²⁾ Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt. ³⁾ Duplex-technologie: bij het schakelen van 230V/50Hz schakelen de contacten in de nuldoorgang wanneer L aangesloten is aan (L) en N aan (N). Bijkomend stand-by verlies is slechts 0,1 Watt.