

FGW14



Gateway voor meervoudig gebruik. Bidirectionneel. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

Deze gateway is slechts 1 module breed maar voor meerdere toepassingen inzetbaar: voor het aansluiten van max. drie stuks FEM, voor een directe verbinding via de RS232 interface met een PC, voor de verbinding met de bus-componenten van de oudere serie 12 of als een bus-koppelaar van twee RS485 bussen van de serie 14.

Aansluiting aan de Eltako RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes. Functioneert in verbinding met de FAM14 of de FTS14KS.

De Hold-klem wordt aan de FAM14 of FTS14KS verbonden.

Radio ontvangstmodules FEM worden parallel aangesloten aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 alsook aan de voedingsspanningsklemmen GND en +12 V.

Tot 10 drukknopinvoermodule FTS12EM worden eventueel in serie aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 aangesloten, eventueel in serie met de radio ontvangstmodules FEM.


De PC-verbinding gebeurt door aansluiting op de klemmen Tx en Rx.

Reeds geïnstalleerde actoren van de serie 12 worden aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 aangesloten worden. Een verbinding van de Hold-klem is hier niet nodig.

Een tweede bus van de serie 14 wordt via de klemmen RSA2/RSB2 gevoed.

De regeling van de **functiedraaischakelaar BA** moet gebeuren conform de handleiding.

Functiedraaischakelaar



Voorstelling is de fabrieksinstelling.