

FTS14TG



RS485

Optie: drukknop Gateway voor het FTS14-systeem. Slechts 1,3 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2,5 modules = 45 mm breed en 58 mm diep.

Om een betere warmteafvoer te realiseren moet men aan de linker zijde een verluchtingsafstand van een 1/2 module voorzien door het bijgeleverde afstandsstuk te gebruiken.

Voedingsspanning 230V.


Aansluiting aan de Eltako-RS485-Bus. De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes. Functioneert in verbinding met de FAM14 of de FTS14KS. Met tot maximum 3 drukknop Gateway FTS14TG kan men de telegrammen invoeren van tot 90 stuks 4-voudige **Bus-drukknoppen B4T65 en B4FT65** respectievelijk de **drukknopkoppeling FTS61BTK en FTS61BTKL**, met de daaraan gekoppelde conventionele drukknoppen. De data-overdracht en de voedingsspanning gebeurt gelijktijdig via de 2-draadsbus. Daardoor heeft men geen veelvoud van stuurleidingen voor de drukknoppen. Een FTS14EM is dan ook overbodig. **Men kan tot 30 stuks B4T65, B4FT65, FTS61BTK en FTS61BTKL aansluiten aan één drukknop Gateway FTS14TG.**

De voedingsspanning van 29V DC voor de aangesloten toestellen alsook de data-overdracht gebeuren via de 2-draadsbus. Gelieve enkel de gangbare bus- of telefoonkabel te gebruiken. Deze 2-draadsbus is galvanisch gescheiden van de Eltako-RS485-Bus.

De toegelaten totale lengte bedraagt 200m. Het RLC-element, meegeleverd met de FTS14TG, moet aangesloten worden op de verst verwijderde bus-drukknop of bus-drukknopkoppeling, samen aan de klemmen BP en BN.

Met een FTS14FA, in de ELTAKO RS485 Bus, kan men de drukknoptelegrammen van de aangesloten toestellen naar het radiosysteem voor gebouwen sturen.

Functie draaischakelaar



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

De omschrijving van de **FTS61BTK** en **FTS61BTKL** staat op blz.2-6.

RLC-Glied	Verlenging voor de FTS14TG	EAN 4010312907092
FTS14TG	Drukknop Gateway	EAN 4010312315088