



BPB55

Blisterpack schakelen met wireless drukknop F2T55E en wireless actor rolluik-screensturing FSB61NP-230V. Smart Home Sensor en Smart Home Aktor.

F2T55E: wireless 2-kanaals zenddrukknop voor afzonderlijke montage 80x80x15 mm of montage in het E-design55 schakelaarsysteem. Zuiver wit glanzend. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken.

De montageplaat kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleefolie op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens boven een 55 mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven voorzien in de inbouwdoos.

FSB61NP-230V: wireless actor rolluik- screensturing 1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij 4 A/250 V AC, voor het sturen van rolluiken en zonneweringen. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.

Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230V.

Bij het wegvallen van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld. Naast de draadloze stuurgang via de ingebouwde antenne, kan deze impuls-groepenschakelaar eventueel ook via een conventionele 230 V drukknop lokaal aangestuurd worden.

BPB55	Blisterpack rolluik- screensturing	EAN 4010312317822
-------	------------------------------------	-------------------