

DALI-STUURELEMENT VOOR HET REGELEN VAN EEN CIRCADIAANS DAGLICHTVERLOOP VOOR INBOUWDOOSJE DL-CTV



Meer info en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/DL-CTV>

DALI-Cockpit blz. 7-32.
DL-USB blz. 7-33.

DL-CTV



DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans daglichtverloop van DT8-Tc compatibele armaturen. Voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje. 59 mm lang, 33 mm breed, 15 mm diep. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Dit toestel stuurt DALI-DT8-armaturen (Tc-modus) met een daglichtverloop aangepast aan het biologisch ritme.

DALI-real time clock. Instelbare automatische omschakeling zomer- winteruur.

Configureerbaar: Scenariogedrag en helderheidscurve.

De klok instellen en eenvoudig aanpassen van de gewenste daglichtcurve via DALI-Cockpit software tool.

De DALI-CDC-module wordt rechtstreeks over de DALI-bus gevoed.

Inwendige batterij voor tijd (bij levering aan de lokale tijd (GMT+1)).

Functie:

De DALI-CDC-module stuurt elke minuut de gewenste kleurtemperatuur naar de werkzone. Een enkel adres, een groepsadres of Broadcast kan gedefinieerd worden als werkzone.

De basis voor het verloop van de kleurtemperatuur wordt gevormd door 24 basispunten (één per volledig uur). Het verloop van de kleurtemperatuur wordt geïnterpoleerd tussen die basispunten.

Het gedrag kan geconfigureerd worden voor elk GOTO SCENE X-bevel. De DALI-CDC kan geactiveerd of gedeactiveerd worden of het bevel negeren. Het scenariogedrag kan afzonderlijk geconfigureerd worden voor het toesteladres, voor de werkingszone en voor de Broadcaststuring.

Voor elk basispunt kan een helderheidswaarde gedefinieerd worden (fabrieksinstelling: MASK -> geen invloed op de helderheid).

DL-CTV	DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans daglichtverloop voor inbouwdoosje	Art. nr. 33000001
---------------	--	--------------------------