



FGW14



Gateway voor meervoudig gebruik. Bidirectioneel. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Deze gateway is slechts 1 module breed maar voor meerdere toepassingen inzetbaar: voor het aansluiten van max. drie stuks FEM, voor een directe verbinding via de RS232 interface met een PC, voor de verbinding met de bus-componenten van de oudere serie 12 of als een bus-koppelaar van twee RS485 bussen van de serie 14.

Aansluiting aan de ELTAKO RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van de bus gebeurt met de bruggetjes.

gebeurt met de bruggetjes. Functioneert in verbinding met de FAM14 of de FTS14KS.

De Hold-klem wordt aan de FAM14 of FTS14KS verbonden.

Radio ontvangstmodules FEM worden parallel aangesloten aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 alsook aan de voedingsspanningsklemmen GND en +12 V.

Tot 10 drukknopinvoermodule FTS12EM worden eventueel in serie aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 aangesloten, eventueel in serie met de radio ontvangstmodules FEM (zie blz. 1-45).


De PC-verbinding gebeurt door aansluiting op de klemmen Tx en Rx.

Reeds geïnstalleerde actoren van de serie 12 worden aan de sub-busklemmen RSA2 en RSB2 aangesloten worden. Een verbinding van de Hold-klem is hier niet nodig.

Een tweede bus van de serie 14 wordt via de klemmen RSA2/RSB2 gevoed.

De regeling van de **functiedraaischakelaar BA** moet gebeuren conform de handleiding.

Functiedraaischakelaar



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Met de PC-tool PCT14 kan men andere instellingen maken. (zie blz. 1-5)



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FGW14>

FEM en FEM65-wg blz. 1-47.
Behuizing voor handleiding GBA14 blz. 1-51.

FGW14	RS485-bus meervoudige gateway FGW14	Art. nr. 30014017
-------	-------------------------------------	-------------------