



FRP61-230V



Repeater voor radiosignalen met 1 en 2 niveau's. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 55 mm breed, 18 mm diep.

Voedingsspanning 230 V.

Deze repeater is enkel nodig als de condities van het gebouw een storingsvrije ontvangst verhinderen, of wanneer de afstand tussen de zender en de ontvanger te groot is.

Bij de levering is de niveau 1 modus geactiveerd. Enkel de signalen van de zenddrukknoppen worden ontvangen, getest en met de volle zendcapaciteit verder gestuurd. Zendsignalen van andere repeaters worden genegeerd om het volume aan gegevens te beperken.

Met de draaischakelaar kan men omschakelen naar niveau 2. Nu worden naast de signalen van de zenddrukknoppen ook de signalen van andere niveau 1 repeaters verwerkt. Een signaal kan daardoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden.

De LED toont binnenkomende radiosignalen aan door even kort op te lichten.

Zendrepeaters moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de signalen van wireless sensoren binnen hun ontvangstbereik.

FRP61-230V	Zendrepeater	EAN 4010312300251
------------	--------------	-------------------