



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FSSA-230V>

Technische gegevens blz. T-3.

FSSA-230V



1 NO contact, niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen en spaarlampen tot 400 W, 230 V gloeilampen 2000 Watt. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.

Voedings- en schakelspanning 230 V.

Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden. Bij terugkeer van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld. Bij het inpluggen moet men een korte, automatische synchronisatie afwachten alvorens een gebruiker aan te sluiten.

Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiel relais. Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelijkheid bestaat om de **bidirectionele radiocommunicatie** en/of een **repeaterfunctie** in te schakelen. Toestandswijzigingen alsook binnenkomende telegrammen voor centrale sturing worden dan met een radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, controllers en in de universele aanduiders.

Met de linker LRN toets kan men tot 35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als universele drukknop, richtingsdrukknop of centrale sturingsdrukknop. Voor het sturen van een dampkap of dergelijke kunnen tot 35 draadloze venster- deurcontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B- ingeleerd worden. Meerdere FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B- worden met elkaar gecombineerd. Werd een FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B- ingeleerd, dan worden de stuurbevelen van eventueel ingeleerde drukknoppen niet meer uitgevoerd.

Met de rechter toets kan manueel in- of uitgeschakeld worden.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSSA-230V	Wireless actor tussenstekker schakelactor, 1 NO 10 A	Art. nr. 30100001
------------------	--	--------------------------