

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/LRW12D-UC

Technische gegevens blz. 16-10.
Aansluitvoorbeeld blz. 16-12.
Behuizing voor handleiding GBA14
zie GBA blz. 1-49 deelcataloog 1.

LRW12D-UC

MIN UC

Licht-schemer-regen-wind-sensorrelais 4 OptoMOS-halfgeleider uitgangen 50 mA/12..230 V UC. Slechts 0,05-0,5 Watt Stand-by verlies.

Modulair toestel voor DIN-rail montage DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm, 58 mm diep.
Voedingsspanning 12..230 V UC.
Het sensorrelais LRW12D verwerkt de signalen van de lichtsensor LS, regensensor RS en/of de windsensor WS en stuurt bevelen uit, naargelang de instelling via het display, naar de aangesloten aktoren EGS12Z-UC of EGS12Z2-UC.
De OptoMOS-halfgeleider uitgangen schakelen de aan de universele spanningsingangsklem +B1 aangesloten spanning.
Aan het sensorrelais LRW12D kan er één lichtsensor LS, regensensor RS en/of windsensor WS aangesloten worden. Van elk soort sensor mag slechts één toestel aangesloten worden.
Indien men één of twee van de drie mogelijke sensoren niet aansluit, dan moet men via het functiemenu de niet aangesloten sensoren op **OFF** plaatsen.
Daarentegen kunnen aan één windsensor WS meerdere LRW12D aangesloten worden, om verschillende windsnelheden te bewaken. De LRW12D dienen hiertoe aan hetzelfde potentiaal +B1/-A2 aangesloten te worden.
Van zodra de voedingsspanning aangesloten is aan de klemmen B1/A2, kan de LRW12D conform de handleiding ingesteld worden.

LRW12D-UC	Digitaal instelbare sensorrelais, 4 OptoMOS	**Art. nr. 22400501**