



Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld



NLZ61NP-230V



1 NO contact niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.

Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en verbruikers ten goede komt. De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Stuur-, voedings- en schakelspanning 230 V.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand. Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een korte wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Afvalvertraging instelbaar van 1 tot 12 minuten d.m.v. de bovenste potentiometer.

Inschakelvertraging instelbaar van 0 tot 12 minuten d.m.v. de onderste potentiometer.

Functie: Bij het sluiten van het stuurcontact (lichtschakelaar) begint de inschakelvertraging AV (voor zover er niet op 0 is ingesteld) te lopen, na afloop van deze tijd wordt de ventilator ingeschakeld. Bij het openen van het stuurcontact, en voor zover de ingestelde inschakelvertraging al verlopen was, loopt de ingestelde afvalvertraging RV (nalooptijd). Na deze afvalvertragingstijd wordt de ventilator uitgeschakeld.

NLZ61NP-230V	1 NO contact 10A	EAN 4010312603185
---------------------	------------------	-------------------