



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/PL-SAMILT>

PC-Software SIENNA-Professional
blz. 4-9.

Aansluitvoorbeeld blz. 4-10.

PL-SAMILT



Powerline trappenlichtactor met 1 kanaal. 53 x 43 mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. Vertraging instelbaar van 1 tot 120 minuten. Mogelijkheid om de uitschakelverwittiging te activeren. 1 niet potentiaalvrij NO contact 10 A/250 V AC, gloeilampen tot 2000 W. 230 V sturingang. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op dezelfde locatie.

Op de voorzijde bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:

De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt de vertragingstijd.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als **configuratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.**

Positie 0: drukknop aan sturingang met naschakelen.

Positie 1: zoals positie 0, doch met uitschakelverwittiging.

Positie 2: een wisselschakelaar wordt gezien als een drukknop.

Alle gegevens en configuraties zijn ook toegankelijk via het elektrisch net met behulp van de PC-software SIENNA-Professional (zie blz. 4-9).

Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets. De juiste functies staan beschreven in de handleiding.

De bovenliggende steekklemmen zijn voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

PL-SAMILT	Powerline trappenlichtactor 1 kanaal met sturingang 230 V	Art. nr. 31100004
-----------	---	-------------------