



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/PL-SM8>

PC-Software SIENNA-Professional
 blz. 4-9.

Aansluitvoorbeeld blz. 4-10.

PL-SM8



Powerline sturingangsmodule met 8 kanalen. 53 × 43mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. 8 sturingangen met interne laagspanning. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op verschillende locaties.

Enkel te gebruiken met potentiaalvrije drukknoppen. Interne laagspanning aan de sturingangen.

Op de voorzijde bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:

De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cijfers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als **configuratieschakelaar**.

Positie 0: per 2 aangrenzende ingangen als richtingsdrukknop ('OP/NEER' of 'AAN/UIT').

Positie 1: alle sturingangen werken als schakelaar.

Positie 2: alle sturingangen werken als drukknop.

Deze instelling werkt steeds voor alle 8 ingangen. De instelling kan alleen worden gewijzigd na een reset.

Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont.

Daarnaast is er een reset toets en rechts daarvan is er een service toets. De juiste functies staan beschreven in de handleiding.

De bovenliggende steekklemmen zijn voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

De adressen van de 8 ingangen kunnen eventueel ook met de PC-Software **SIENNA-Professional** gerealiseerd worden.

Bovenaan zijn er 9 draden met hulsjes voor de 8 sturingangen met interne laagspanning.

PL-SM8	Powerline sturingang 8 kanalen interne laagspanning	Art. nr. 31800001
--------	---	-------------------