
**Aansluitvoorbeeld**ESR61M-UC mit SBR61-230V/120 μ F

Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/SBR61-230V*120*F

SBR61-230V/120 μ F

1 NO contact 10 A/250 V AC. Geen stand-by verlies.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.

Maximale capacatieve belasting 120 μ F na gelijkrichter (bv. spaarlampen en elektronische ballasten) respectievelijk 60 μ F direct aan het net (bv. parallel gecompenseerde TL lampen).

Begrenzingsweerstand 24 Ω , begrenzingsduur ca. 15ms.

De inschakelstroomimpuls van energiespaarlampen, TL lampen en compacte TL lampen wordt door het kortstondig (ca. 15 ms) inschakelen van de hoge vermogenweerstand (24 Ω) op 10 A begrensd.

Het begrenzingsrelais wordt aangesloten aan het te beschermen relaiscontact van het schakeltoestel.

Continubelasting max. 600 W, maximale schakelfrequentie 600/uur.

Verklaring van de capacatieve belasting:

De opgave van de maximale capacatieve belasting die men wil schakelen moet gerespecteerd worden bv. bij parallel gecompenseerde TL lampen of conventionele voorschakeltoestellen. Het is de parallel aan het net gekoppelde condensator per lamp die beslist over de correcte dimensionering.

De opgave van de maximale capacatieve belasting na gelijkrichter moet bv. bij TL lampen met elektronische ballasten en spaarlampen gerespecteerd worden. Er mag met een vervangingscapaciteit van ca. 10 μ F per lamp rekening gehouden worden.

SBR61-230V/120 μ F	Capacatieve stroombegrenzingsrelais, 1 NO contact 10 A	Art. nr. 61100330
------------------------	--	-------------------