



	-	+
SEC (+/-) 24V DC / 1A		
PR1 (L/N) 88-264V / 50-60Hz		
	N	L

WNT12-12V DC-24W/2A EN WNT12-24V DC-24W/1A



Breedbereik voeding. Nominale belasting 24 W. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12 Watt nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Breedbereik ingangsspanning 88-264 V AC (110 V- 20% tot 240 V +10%).

Werkbereik 12 V DC 83%, 24 V DC 87%. Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel.

Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).



Meer info en andere talen:
<http://eltako.com/redirect/WNT12->

Technische gegevens blz. 17-8.

WNT12-12V DC-24W/2A	Breedbereik voeding 12V DC	Art. nr. 20000062
WNT12-24V DC-24W/1A	Breedbereik voeding 24V DC	Art. nr. 20000063