



FSRP-230 V



Tussenstekker (Schuko versie) met functie repeater met 1 en 2 niveaus. 100x55x45 mm (afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver wit. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Smart Home repeater.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos met kinderveiligheid.

Een repeater is enkel nodig als de condities van het gebouw een storingsvrije ontvangst verhinderen, of wanneer de afstand tussen de zender en de actor te groot is.

Bij de levering is de niveau-2 modus geactiveerd.

Naast de signalen van sensoren worden ook de signalen van andere repeaters in niveau-1 verwerkt. Een signaal kan daardoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden.

Vanaf productieweek 31/18: er kan omgeschakeld worden naar niveau 1 door het apparaat meermaals in en uit het stopcontact te steken. Nu worden enkel nog de zendsignalen van sensoren ontvangen en versterkt. Zendsignalen van andere repeaters worden geïgnoreerd, dit om het aantal telegrammen te verminderen.

Niveau-1 modus activeren:

De tussenstekker even kort 3 maal in- en uitpluggen met een interval van 1 seconde en dat binnen de 10 seconden.

Niveau-2 modus activeren:

De tussenstekker even kort 5 maal in- en uitpluggen met een interval van 1 seconde en dat binnen de 20 seconden.

Zendrepeaters moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de signalen van Wireless sensoren binnen hun ontvangstbereik.