

Type	SNT61-230 V/ 12 V DC-0,5 A	SNT61-230 V/ 24 V DC-0,25 A	WNT12-12 V DC-12 W/1 A SNT12-230 V/ 12 V DC-1 A	SNT14- 24 V/12 W WNT12-24 V DC-12 W/0,5 A SNT12-230 V/ 24 V DC-0,5 A	WNT12-12 V DC-24 W/2 A SNT12-230 V/ 12 V DC-2 A	SNT14- 24 V/24 W WNT12-24 V DC-24 W/1 A SNT12-230 V/ 24 V DC-1 A	WNT12-24 V DC-48 W/2 A SNT14- 24 V/48 W
Nominale belasting	6 W ¹⁾	6 W ¹⁾	12 W ²⁾	12 W ²⁾	24 W ²⁾	24 W ²⁾	48 W ²⁾
Uitgangsspanning, tolerantie ±	12 V DC, ±1 %	24 V DC, ±1 %	12 V DC, ±1 %	24 V DC, ±1 %	12 V DC, ±1 %	24 V DC, ±1 %	24 V DC, ±1 %
Uitgangsstroom	0,5 A	0,25 A	1 A	0,5 A	2 A	1 A	2 A
Stand-by-verlies	0,1 W	0,1 W	0,2 W	0,2 W	0,2 W	0,2 W	0,4 W
Rimpel	100 mV	100 mV	100 mV	100 mV	100 mV	100 mV	100 mV
Beschermingsgraad	II	II	II	II	II	II	II
Beschermingswijze	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Inschakelstroom ³⁾	18 A/230 V	18 A/230 V	18 A/230 V	18 A/230 V	18 A/230 V	18 A/230 V	18 A/230 V
Werkbereik	81 %	82 %	83 %	86 %	83 %	87 %	87 %
Kortstondige overbelasting	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %
Overspanningsbeveiliging	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %
Kortsluitvast ⁴⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Beveiliging tegen oververhitting ⁴⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Parallel schakelbaar, aantal	–	–	2	2	2	2	–
Aantal modules, breedte	45x45x33 mm	45x45x33 mm	1 TE, 18 mm	1 TE, 18 mm	2 TE, 36 mm	2 TE, 36 mm	4 TE, 72 mm
Omgevingstemperatuur °C	-10/+50	-10/+50	-10/+50	-10/+50	-10/+50	-10/+50	-10/+50

¹⁾ Ook bij volledige belasting is een verluchttingsafstand niet vereist.

²⁾ Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12 W nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

³⁾ Bij schakeling aan de primaire zijde 2 ms.

⁴⁾ Na het oplossen van de fout met autorecovery functie.