



33 000 001 - 1

Eltako

DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans daglichtverloop DL-CTV

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

**DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans daglichtverloop van DT8-Tc compatibele armaturen. Voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje. 59 x 33 x 15 mm.
Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.**

Dit toestel stuurt DALI-DT8-armaturen (Tc-modus) met een daglichtverloop aangepast aan het biologisch ritme.
DALI-real time clock. Instelbare automatische omschakeling zomer- winteruur.

Configureerbaar:

Scenariogedrag en helderheidscurve.
De klok instellen en eenvoudig aanpassen van de gewenste daglichtcurve via DALI-Cockpit software tool.
De DALI-CDC-module wordt rechtstreeks over de DALI-bus gevoed.
Inwendige batterij voor tijd (bij levering aan de lokale tijd (GMT+1)).

Functie:

De DALI-CDC-module stuurt elke minuut de gewenste kleurtemperatuur naar de werkzone. Een enkel adres, een groepsadres of Broadcast kan gedefinieerd worden als werkzone.
De basis voor het verloop van de kleurtemperatuur wordt gevormd door 24 basispunten (één per volledig uur). Het verloop van de kleurtemperatuur wordt geïnterpoleerd tussen die basispunten.
Het gedrag kan geconfigureerd worden voor elk GOTO SCENE X-bevel. De DALI-CDC kan

geactiveerd of gedeactiveerd worden of het bevel negeren. Het scenariogedrag kan afzonderlijk geconfigureerd worden voor het toesteladres, voor de werkingszone en voor de Broadcaststuring.

Voor elk basispunt kan een helderheidswaarde gedefinieerd worden (fabrieksinstelling: MASK -> geen invloed op de helderheid).

Technische gegevens

Steekklemmen:
max. sectie van
een geleider

1,5 mm²



De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk of industrieel afval verwijderd mag worden. Men dient het te scheiden van het afval zodat waardevolle grondstoffen gerecycleerd kunnen worden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor productadvies en
technische ondersteuning:**

Serelec n.v. 09 2234953

info@serelec.be

eltako.com

19/2021 Wijzigingen voorbehouden.