

Wireless sensoren



Mini-zenddrukknop

FMT55/2, FMT55/4

FMT55/2:

Wireless mini-zenddrukknop, buitenmaat 55x55 mm, 15 mm dik, met toets. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

De levering omvat een kader R55, een toets W55, de zendmodule en een kleeffolie.

FMT55/4:

Wireless mini-zenddrukknop, buitenmaat 55x55 mm, 15 mm dik, met dubbele toets. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

De levering omvat een kader R55, een dubbele toets DW55, de zendmodule en een kleeffolie.

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsenden: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken.

Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitsenden: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De zenddrukknop kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleeffolie op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden.

Om deze te kunnen vastschroeven moet men de zendmodule en de toets via de achterzijde uit het kader duwen. Vervolgens het kader zo vastschroeven dat de vergrendelhaakjes zich links en rechts bevinden. Daarna de set met de *zendmodule met toets* vastklikken. Let wel: merkteken O op de rugzijde moet altijd aan de bovenzijde staan.

Inleren van een draadloze sensor in een schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat zij de bevelen kunnen herkennen en uitvoeren.

De inleerprocedures kan men terugvinden in de handleidingen van de actoren.

