

Wireless kWh-teller zendmodule FRP61-230V



Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:

-20°C tot +50°C.

Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.

Relatieve vochtigheid:

jaargemiddelde < 75%.

geldt voor apparaten vanaf productie-week 26/18 (Zie opdruk onderkant behuizing)

Repeater voor radio signalen met 1 en 2 niveau's. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw.

45mm lang, 45mm breed, 18mm diep.

Voedingsspanning 230V.

Deze repeater is enkel nodig als de condities van het gebouw een storingsvrije ontvangst verhinderen, of wanneer de afstand tussen de zender en de ontvanger te groot is.

Bij de levering is 1 niveau modus geactiveerd. Enkel de signalen van de sensoren worden ontvangen, getest en met vol zendvermogen verder gestuurd.

Zendsignalen van andere repeaters worden genegeerd om het volume aan gegevens te beperken.


Met de draaischakelaar kan men omgeschakelen naar niveau 2 modus. Nu worden naast de signalen van sensoren ook de signalen van andere niveau 1 repeaters verwerkt. Een signaal kan daarvoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden.

De LED toont alle waargenomen zendsignalen, door kort te knippen.

Zendrepeaters moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de

signalen van Wireless sensoren binnen hun ontvangstbereik.

Aansluitvoorbeeld



EnOcean

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FRP61-230V, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor product advies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

eltako.com