

B



30 000 300 - 3

Eltako

Radio zendmodule voor

2 drukknoppen FSM61-UC

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

geldt voor apparaten vanaf productieweek 29/14 (Zie opdruk onderkant behuizing)

Wireless zendmodule met 2 kanalen.

Met ingebouwde antenne.

Geen stand-by verlies.

Voor inbouw.

45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

De zendmodule FSM61-UC heeft twee kanalen en kan dus, zoals een zenddrukknop, radio-telegrammen in het Eltako radiosysteem voor gebouwen sturen. A1 zorgt voor een radiotelegram net zoals de toets 'bovenaan drukken' van een zenddrukknop met één toets en A3 zoals een toets 'onderaan drukken'. Het telegram bij het openen van de beide stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.


Meerdere Wireless zendmodules mogen niet gelijktijdig aangestuurd worden.

De universele stuurspanning, aan de klemmen +An en -A2, verwerkt de stuurbevelen van 8 tot 253V AC of van 10 tot 230V DC met een duur van minstens 0,2 seconden. De maximale parallelle capaciteit van de stuurleidingen bedraagt 0,5nF bij 230V. Dit komt overeen met een lengte van +/- 20 meter.

Worden de klemmen A1 en A3 met een brugje verbonden, dan wordt 1x per minuut een zendtelegram van A3 verstuurd, zolang de stuurspanning aanligt.

Er is geen constante spanning nodig, zodat er ook geen stand-by verlies is.

Functie draaischakelaar



De draaischakelaar wordt gebruikt voor het activeren of deactiveren van de codering en staat tijdens de normale werking op AUTO.


Codering activeren:

De draaischakelaar naar de rechteraanslag draaien (positie sleutel) en één keer drukken.

Codering deactiveren:

De draaischakelaar naar de linkeraanslag draaien (positie doorstreepte sleutel) en één keer drukken.

Aansluitvoorbeeld



Handleidingen en documenten in andere talen:



<http://eltako.com/redirect/FSM61-UC>



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FSM61-UC, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan u via de QR-code of het internetadres onder 'Dokumente' terugvinden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Wij raden aan om de behuizing voor handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec.be

eltako.com

45/2023 Wijzigingen voorbehouden.