

Voedingen

FSNT61-12V/6W en
FSNT61-24V/6W**FSNT61-12V/6W:**

Nominale belasting 6W.

Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Voor inbouw.

45 mm lang, 55 mm breed, 33 mm diep.

Werkbereik 81 %.

FSNT61-24V/6W:

Nominale belasting 6W.

Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Voor inbouw.

45 mm lang, 55 mm breed, 33 mm diep.

Werkbereik 82 %.

Ingangsspanning 230V (-20 % tot +10 %).

Gestabiliseerde ingangsspanning ± 1 %, kleine rimpel.

Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens

Rimpel	100mV
Beschermingsgraad	II
Beschermingswijze	IP 20
Inschakelstroom ¹⁾	18A/230V
Kortstondige overbelasting	160-200%
Overspanningsbeveiliging	140-170%
Parallel schakelbaar, aantal	–
Omgevingstemperatuur	-10/+50 °C

¹⁾ Bij schakeling aan de primaire zijde 2 ms.

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!