






DE DIMMERS

OVERZICHT EN SPECIFICATIES

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TYPE	EUD61NP-230V	EUD61NPL-230V	EUD61NPN-UC	EUD61M-UC	ELD61/12-36 V DC
Afbeelding toestel					
EAN	4010312108062	4010312109618	4010312107874	4010312107973	4010312109502
Vermogen min/max	20 - 400 W	4 - 200 W	0 - 400 W	0 - 400 W	4 A
Voedingsspanning	230 V	230 V	230 V	230 V	12 - 36 V DC
Stuurspanning	230 V	230 V	8..230 V UC (galvanisch gescheiden)	8..230 V UC (galvanisch gescheiden)	8..230 V UC (galvanisch gescheiden)
Type sturing	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding	PWM (Pulse Width Modulation)
RLC	Ja, tot 400 W	Ja, R und C bis 200 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	LED tot 4 A
ESL	Nee	Ja, tot 200 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Nee
Dimbare 230V-LED lampen	Nee	Ja, tot 200 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Nee
Dimbare LED lampen 12-36V DC	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Minimum helderheid instelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiliging tegen kortsluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/afmetingen L x B x D	Inbouwmontage, 45 x 45 x 18 mm	Inbouwmontage, 45 x 45 x 18 mm	Inbouwmontage, 45 x 45 x 18 mm	Inbouwmontage, 45 x 45 x 18 mm	Inbouwmontage, 45 x 45 x 18 mm
Overige	Geen nulleider vereist. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie. Kan ook gestuurd worden door een lichtschakelaar.	Geen nulleider vereist. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie. Kan ook gestuurd worden door een lichtschakelaar.	Nulleider vereist. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Instelmogelijkheid voor verschillende dimcurven voor LED-lampen 230 V.	Nulleider vereist. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie.	Geschikt voor de secundaire aansluiting van de transfo voor LED-verlichting, vb. LED-strips of LED-downlights. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie.



Eltako GmbH

Hofener Straße 54,
D-70736 Fellbach

+49 (0) 711 943 500-00 ✉ info@eltako.de 🌐 eltako.com

Technische ondersteuning :

Serelec nv, Gasmeterlaan 207, B - 9000 GENT

+32 (0) 9 223 24 29 ✉ info@serelec.be

Klantendienst met orderbehandeling :

Serelec nv, Gasmeterlaan 207, B - 9000 GENT

+32 (0) 9 223 24 29 ✉ info@serelec.be

DE DIMMERS

OVERZICHT EN SPECIFICATIES

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TYPE	EUD12NPN-UC	EUD12D-UC	EUD12DK/800W-UC	LUD12-230V	DTD55-230V
Afbeelding toestel					
EAN	4010312107843	4010312109489	4010312109656	4010312107867	4010312317785
Vermogen min/max	0 - 400 W	0 - 400 W	0 - 800 W	0 - 400 W	0 - 300 W
Voedingsspanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stuurspanning	8..230 V UC	8..230 V UC	8..230 V UC	Enkel met EUD12D-UC en SUD12 (1-10V-ingang)	230 V
Type sturing	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding	Faze-aansnijding en -afsnijding
RLC	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 800 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D)	Ja, tot 300 W
ESL	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 800 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D)	Ja, tot 300 W
Dimbare 230V-LED lampen	Ja, tot 400 W	Ja, tot 400 W	Ja, tot 800 W	Ja, tot 400 W (met EUD12D)	Ja, tot 300 W
Dimbare LED lampen 12-36V DC	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Minimum helderheid instelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja, (met EUD12D)	Ja
Maximum helderheid instelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja, (met EUD12D)	Ja
Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beveiliging tegen kortsluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage/afmetingen L x B x D	DIN-rail montage, 1 module	DIN-rail montage, 1 module	DIN-rail montage, 2 module	DIN-rail montage, 1 module	Montageplaten, 80 x 80 x 25 mm
Overige	Nulleider vereist. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Instelmogelijkheid voor verschillende dimcurven voor LED-lampen 230 V.	Nulleider vereist. Met digitale display. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie. Vermogen kan verhoogd worden met LUD12-230V tot max. 3600 W voor bijkomende lampen resp. tot 2200 W voor één lamp. Digitale instelling voor dimbare ESL en LED.	Nulleider vereist. Dimmen met draaiknop. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Aansluitingen voor PWM-aansturing (Pulse Width Modulation) bijkomend. Vermogen kan verhoogd worden met LUD12-230 V tot max. 3600 W voor bijkomende lampen resp. tot 2200 W voor één lamp.	Nulleider vereist. Aansturing met EUD12-D UC. Uitbreiding vermogen met bijkomende lampen 1.-8. LUD+ elk tot 400 W (max. 3600 W) Uitbreiding vermogen voor één lamp 1.-9. LUD + elk tot 200 W (max. 2200 W)	Nulleider vereist. Dimmen met draaiknop. Kan gestuurd worden door één of meerdere drukknoppen. Schakeling voor kinderkamer en sluimerfunctie. Draaischakelaar voor dimbare ESL. DTD55L-230V: EAN 4010312317792