

Mise en service

Relais pour interruption de réseau

FR12 - 230V

1. Après le montage du relais pour interruption de réseau, positionner le régulateur au minimum et commuter les consommateurs raccordés au circuit à surveiller en mode nuit: **éteindre lumière, TV, radio et les autres consommateurs.**
2. Placer l'interrupteur rotatif sur la position 'apprendre valeur actuelle' P → (1 heure env.) puis à nouveau sur la position 'autodidacte' A (9 heures env.).
3. Enclencher la lumière. Si elle s'allume (ampoule de 15 W au minimum!) et qu'elle déclenche le relais d'interruption de réseau lorsqu'on l'éteint à nouveau, la mise en service est alors terminée.

Si la lumière ne s'allume pas ou qu'elle ne déclenche pas le relais d'interruption de réseau, prière de lire le mode d'emploi.