

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA

Van de "eenvoudige" tot de "allrounder".

Een trappenlichtautomaat voor elke uitdaging.

Voor 3- en 4-draads schakelingen.

En natuurlijk ook voor LED, spaarlampen en gloeilampen.

- De eenvoudige TLZ12-8 met geruisloze elektronica.
- De standaard TLZ12-8plus met uitschakelverwittiging volgens DIN 18015-2 en drukknop 'continu-licht'.
- De geruisloze TLZ12G-230V+UC met solid-state relais en bovendien met een galvanisch gescheiden universele stuurspanning.
- De allrounder TLZ12D-plus met bovendien een sturingang BM voor een bewegingssensor.

Blz.		15-3	15-4	15-5	15-6	15-7	15-8	15-9	15-11	15-12
	Pictogrammen	TLZ12-8plus	TLZ12-8	TLZ12G-230V+UC	TLZ12D-plus	TLZ12-9	TLZ6INP-230 V	TLZ6INP-230 V+UC	NLZ6INP-230 V+UC	NLZ6INP-UC
Modulair toestel, aantal modules per 18 mm		1	1	1	1	1			1	
Inbouwtoestel (voor inbouwdozen)							■	■		■
230 V LED lampen (W)		tot 600	tot 100	tot 400	tot 600	tot 600	tot 600	tot 600		
Gloeilampbelasting (W)		2300	2000	400	2300	2300	2000	2000		
Voor spaarlampen ESL		■	■	■	■	■	■	■		
Voor 230 V LED lampen		■	■	■	■	■	■	■		
Instelbare uitschakelverwittiging ¹⁾		■		■	■	■	■	■		
Tijdsinstelling tot		30 min	12 min	30 min	99 min	12 min	12 min	12 min	12 min	12 min
Gering stand-by verlies		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stuurspanning 230 V		■	■	■	■	■	■	■	■	
Universele stuurspanning (bijkomend) 8..230 V UC		■		■				■	■	■
Stroom voor verklikkerlampen in mA		50	50	50	50	50	50	50		
Dubbele aansluiting drukknop en lamp		■	■	■						
Aansluiting alleen onderaan						■				
Automatische herkenning 3-4 draden		■	■	■	■		■	■		
3-draadsaansluiting, zonder plafondverlichting						■				
Herinschakelbaar		■	■	■	■		■	■		
Permanente verlichting en uitschakellogica met drukknop		■		■	■		■	■		
Pompen ²⁾		■		■	■		■	■		
Continu-licht schakelaar		■	■	■	■	■				
Bijkomende sturingang voor bewegingsmelder					■					
Met multifunctie: TLZ, ESV, ES und ER		■		■	■		zonder ER	zonder ER	■	
Bistabiele relais		■			■	■	■	■		
Schakelen bij nuldoorgang		■		■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Volgens DIN 18015-2 onder 4.2 dient men volgende veiligheidsnorm in acht te nemen: bij verlichtingsinstallaties in trappenhallen, gangen, arcades en lifthallen van meergezinswoningen moet het uitschakelautomatisme uitgerust zijn met een uitschakelverwittiging. Bij een ingeschakelde uitschakelverwittiging knippert de trappenhuisverlichting daardoor ca. 30 seconden voor de tijdsafloop en dit in totaal 3 keer, telkens in korter wordende tijdsintervallen.

²⁾ Pompen: binnen de 1 seconde na het inschakelen of naschakelen kan de tijd door verschillende keren kort op de drukknop te duwen verlengd worden. Met iedere druk wordt de tijd met 1 x de reeds ingestelde tijd verhoogd.