


Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FPLT14>

FPLT14



Wireless Powerline tunnelgateway. Uni- en bidirectioneel. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.

Voedingsspanning 230 V.

Aansluiting aan de ELTAKO RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes. Deze gateway zet de RS485-bustelegammen met Powerline over grote afstanden op het elektrisch net. Hiervoor zijn minstens 2 FPLT14 nodig.

Indien de communicatie unidirectioneel is, kunnen tot 10 stuks FPLT14 de bus telegrammen van hun FAM14/FTS14KS installaties met Powerline via het elektrisch net naar een andere FAM14/FTS14KS installatie, uitgerust met hun FPLT14, sturen.

Men kan tot 120 telegram ID's inleren, conform de handleiding, ook met PCT14.

Indien de communicatie bidirectioneel is, kunnen 2 FPLT14 toestellen de bustelegrammen van 2 FAM14/FTS14KS installaties met Powerline via het elektrisch net uitwisselen. Men kan tot 120 telegram ID's inleren, conform de handleiding, ook met PCT14.

De overdracht van korte kliksignalen voor FUD- en FSB-actoren worden niet steeds gegarandeerd wegens de overdrachtvertraging.

FPLT14	Wireless Powerline tunnelgateway	Art. nr. 30014078
--------	----------------------------------	-------------------