



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/GLE>

GLE

Toebehoren basisbelasting

Een basisbelasting wordt gebruikt wanneer verbruikers wegens hun capaciteit niet herkend kunnen worden, maar er wel voor moeten zorgen dat de netspanning weer ingeschakeld wordt.

Basisbelastingen moeten altijd parallel aan de bijhorende verbruikers in bedrijf gesteld worden en moeten tezamen afgeschakeld worden. Hogere stand-by belastingen kunnen het herkennen van een grondbelasting beïnvloeden of verhinderen. Voorbeelden: TL lampen; dimmerschakelingen en elektronische transformatoren.

Basisbelasting GLE

PTC in een kleine krimpkous met aansluitleidingen; kan direct in een verbruiker, in een inbouwdoos voor schakelaars of in een aftakdoos geplaatst worden. Dit element is niet in staat het veldvrije schakelrelais zonder bijkomende verbruikers ingeschakeld te houden.

Technische gegevens:

Koude weerstand: 3500 Ω

Inschakelstroom bij 230 V: 65 mA (ca. 15 W)

Vermogensdissipatie na 60 seconden: 0,65 W

GLE	1x basisbelasting	Art. nr. 70000008
-----	-------------------	-------------------