


Wireless actor

Multifunctie impulsschakelaar FMS61NP



FMS61NP-230V



1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC, gloeilampen 2000 Watt. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en met repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.

Voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning 230V.

Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden.

Bij terugkeer van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld.

Deze zendactor, als multifunctie impulsschakelaar, beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek : de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met twee in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de installatie volgt een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.

Naast de draadloze sturing via de ingebouwde antenne, kan deze multifunctie impulsschakelaar eventueel ook via een conventionele 230V drukknop lokaal aangestuurd worden. In de functie 2xS enkel contact 1.

Maximale stroom als som over de beide contacten 16A bij 230V.

De kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelijkheid bestaat om de **bidirectionele radiocommunicatie** en/of een **repeaterfunctie** in te schakelen.

Iedere toestandswijziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren en de GFVS software.

Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Daarna wordt de gewenste functie van de multifunctie impulsschakelaar gekozen:

2xS = twee enkelpolige impulsschakelaars met 1 NO contact

2S = impulsschakelaar met 2 NO contacten

WS = impulsschakelaar met 1 NO en 1 NC contact

SS1 = serieschakelaar 1+1 NO contacten met schakelvolgorde 1

SS2 = serieschakelaar 1+1 NO contacten met schakelvolgorde 2

Schakelvolgorde SS1 : 0 – contact 1 – contact 2 – contact 1+2


Schakelvolgorde SS2 : 0 – contact 1 – contact 1+2 – contact 2

De onderste draaischakelaar is enkel nodig tijdens het inleren van de zenders.

Vanaf productieweek 08/2013 is het mogelijk om universele drukknoppen en richtingsdrukknoppen in te leren.

Een LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. En tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld

