



Lx	
Ly	

FPP12



Wireless Powernet fasekoppelaar voor de overdracht van de radiotelegrammen via het 230 V stroomnet. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

Spanning tussen de beide geleiders: 400V/50Hz.

De fasekoppelaar verhoogt de capacitieve koppeling tussen 2 verschillende geleiders als bv. de geleiders binnen de installatie niet minstens enkele meters parallel gelegd zijn (als lintkabels of afgeschermd kabels).

Aandacht! De fasekoppelaar mag enkel op de ingangszijde van de automaat aangesloten worden.

Aansluitvoorbeeld

