

Treppenlicht-Zeitschalter
TLZ12-9E-230V



1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, Glühlampen 3600W, Ausschaltvorwarnung zuschaltbar.

Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V.

Glimmlampenstrom bis 50mA, genaue Zeiteinstellung bis 12 Minuten mit Minutenskala.


Eigener Dauerlichtschalter mit dem großen Drehschalter.

Für 3-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung, nicht nachschaltbar.

Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung von Kontakten und Lampen, insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen.

Nach einem Stromausfall wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war.

Funktions-Drehschalter




= Ausschaltvorwarnung

= Dauerlichtschalter

Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen.

Anschlussbeispiel



3-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung, nicht nachschaltbar

TLZ Treppenlicht-Zeitschalter

Dauerlicht

Glimmlampen parallel zu den Steuertastern max. 50mA

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,5 W



Die Zugbügelklemmen der Anschlüsse müssen geschlossen sein, also die Schrauben eingedreht, um die Gerätefunktion prüfen zu können. Ab Werk sind die Klemmen geöffnet.

Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!