

FBH55



Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor für Montage in das 55x55 mm- sowie 63x63 mm-Schaltersystem.

Die Stromversorgung liefert entweder das Solarzellenmodul FSZ55 oder das Schaltnetzteil SNT61-230 V/12 V DC.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Rahmen R und ein Zwischenrahmen ZR in der gleichen Farbe sowie die Halteplatte und eine Klebefolie. Außerdem für die Montage in einen vorhandenen Rahmen R1F, R2F oder R3F für Flächentaster ein Zwischenrahmen ZRF in der gleichen Farbe. Die Stromversorgung muss dann das Schaltnetzteil SNT61-230 V/12 V DC liefern.

Der Bewegungs-Helligkeitssensor FBH55 benötigt keine Einbautiefe hinter der Halteplatte.

Er sendet alle 100 Sekunden bei einer Helligkeitsänderung von mind. 10 Lux eine Meldung in das Eltako-Funknetz. Eine Bewegungserkennung wird sofort 2mal gesendet.

Die Ausschaltmeldung erfolgt nach der mit 1 Minute fest eingestellten Rückfallverzögerung. Erfolgt keine Änderung, so wird alle 20 Minuten eine Statusmeldung gesendet.

Bei dem Einlernen in Aktoren wird die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit die Beleuchtung einschaltet bzw. ausschaltet.


Bei dem FKR12 werden zusätzlich weitere Variablen eingelernt.

Meldet ein FBH55 Bewegung, dann wird eingeschaltet und erst wenn alle in einen Aktor eingelernten FBH55 keine Bewegung mehr melden, beginnt die Rückfallverzögerung.

* Das Gehäuseunterteil ist matt.

FBH55-ws	Bewegungs-Helligkeitssensor weiß	EAN 4010312302033	99,20 €/St.	Lagertyp
FBH55-rw	Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß	EAN 4010312302064	99,20 €/St.	Lagertyp
FBH55-wg *	Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend	EAN 4010312302095	99,20 €/St.	Lagertyp
FBH55-si *	Bewegungs-Helligkeitssensor silbergrau glänzend	EAN 4010312304563	99,20 €/St.	Lagertyp
FBH55-an	Bewegungs-Helligkeitssensor anthrazit	EAN 4010312302118	99,20 €/St.	Lagertyp
FBH55-sz	Bewegungs-Helligkeitssensor schwarz	EAN 4010312302088	99,20 €/St.	Lagertyp

FSZ55



Solarzellenmodul für Montage in das 55 x 55 mm-Schaltersystem.

Lieferbar in den gleichen Farben wie die Taster FT4, außer -al.

Dieses Solarzellenmodul liefert die Stromversorgung des Bewegungs-Helligkeitssensor FBH55. Alternativ wird das Schaltnetzteil SNT61-230 V/12 V DC verwendet.

Im Lieferumfang enthalten sind ein 2fach-Rahmen R2 sowie die Halteplatte und eine Klebefolie.

Das Solarzellenmodul FSZ55 kann flach auf die Wand oder Decke montiert werden.

* Das Gehäuseunterteil ist matt.

FSZ55-ws	Solarzellenmodul weiß	EAN 4010312302125	32,40 €/St.	Lagertyp
FSZ55-rw	Solarzellenmodul reinweiß	EAN 4010312302149	32,40 €/St.	Lagertyp
FSZ55-wg *	Solarzellenmodul reinweiß glänzend	EAN 4010312302170	32,40 €/St.	Lagertyp
FSZ55-si *	Solarzellenmodul silbergrau glänzend	EAN 4010312304570	32,40 €/St.	Lagertyp
FSZ55-an	Solarzellenmodul anthrazit	EAN 4010312302194	32,40 €/St.	Lagertyp
FSZ55-sz	Solarzellenmodul schwarz	EAN 4010312302163	32,40 €/St.	Lagertyp