

FTK



Funk-Fenster-Türkontakt

Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Signal gesendet. Alle 15 Minuten wird zusätzlich der aktuelle Status gesendet.

Befestigung durch Kleben oder Schrauben.

Maße Fensterkontakt, LxBxH: 110x19x15 mm; Maße Magnet, LxBxH: 23x14x6 mm.

Solarbetriebener Energiespeicher:

Vor der Inbetriebnahme muss der Energiespeicher aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 5-10 Minuten bei Tages- oder Kunstlicht. Danach ist das Gerät zum Einlernen bereit.

Hierzu muss die Bodenplatte abgezogen werden. Durch Drücken auf den roten Taster wird der Lern- bzw. Löschvorgang ausgelöst.

Zum Testen und für den Betrieb muss der FTK zuerst mehrere Stunden bei Tages- oder Kunstlicht aufgeladen werden.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltfaktoren FSA12 eingelernt, sind Verknüpfungen bis zu 32 FTK möglich.

Mit dem mittleren Drehschalter der Geräte lassen sich in den Positionen AUTO 1 bis AUTO 4 unterschiedliche Funktionen einstellen:

AUTO 1 = Fenster zu, dann Ausgang aktiv. **AUTO 2** = Fenster offen, dann Ausgang aktiv.

In den Stellungen **AUTO 3** und **AUTO 4** sind die auf einem Kanal eingelernten FTK automatisch verknüpft. Bei AUTO 3 müssen alle FTK geschlossen sein, damit der Arbeitskontakt schließt (z.B. für Klimasteuerung). Bei AUTO 4 genügt ein geöffneter FTK, um den Arbeitskontakt zu schließen (z.B. für Alarmmeldung oder Zuschalten der Stromversorgung eines Dunstabzuges).

Ein oder mehrere FTK können in mehrere Kanäle eingelernt werden, damit verschiedene Funktionen gleichzeitig je FTK möglich sind.

Nach einem Stromausfall wird die Verknüpfung durch ein neues Signal der FTK bzw. bei der nächsten Statusmeldung nach 15 Minuten wieder hergestellt.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltfaktoren für Beschattungselemente und Rollläden FSB12, FSB61NP oder FSB70 eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen Zentral-Ab-Befehl sperrt.

FTK

Funk-Fenster-Türkontakt, reinweiß

EAN 4010312300169

56,40 €/St.

Lagertyp