

DSZ60

MID



Intensité maximale 3x60A, seulement 1W perte en attente par phase.

Compteur d'énergie triphasé pour montage dans des ensembles de comptage, avec fixation à 3 points.

Classe de précision 1.0.

Le compteur d'énergie mesure directement l'énergie à l'aide des courants entre les entrées et les sorties. La consommation propre de 1 Watt par phase n'est pas mesurée et elle n'est pas affichée.

Il est possible de raccorder 1, 2 ou 3 conducteurs de phases avec des courants jusque 60A. Le courant de démarrage est 20mA. Le compteur peut être lu même sans alimentation.

La présence d'un conducteur de neutre (**N**) est **indispensable**. (**3ph+N**).

La demande d'énergie est indiquée à l'aide d'une LED rouge qui clignote 500 fois par kWh.

NE PLUS LIVRABLE!
— remplacé par DSZ60D —