

WSZ60

MID



Intensité maximale 60A, seulement 1,2W perte en attente.

Compteur d'énergie monophasé pour montage dans des ensembles de comptage, avec fixation à 3 points.

Classe de précision 1.0.

L'appareil mesure l'énergie à l'aide de l'intensité entre l'entrée et la sortie.

La consommation propre de 1,2 Watt n'est pas affichée.

Il est possible de raccorder 1 phase avec une intensité jusqu'à 60A. Le courant de démarrage est 10mA. Le compteur peut être lu même sans alimentation.

La demande d'énergie est indiquée à l'aide d'une LED rouge qui clignote 1000 fois par kWh.