

## Tabell på dimningskurvor för 230 V LED lampor

På dom Eltako dimrar som är optimerade för LED kan man vid användande av LED välja mellan flera olika dimningskurvor. Den optimerade dimningkurvan hittar ni här. Vid installationer av LED-spotlights med separat converter/ drivdon **måste** inställningsratten på dimmern vara i RLC – läget.

| Fabrikat               | Modell                            | Effekt        | Lamp typ                 | Dimningskurva |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Exterus <sup>5)</sup>  | 6 W-MR16-DIMDRIVER WW             | 6 W           | Spotlight med Converter  | R, L, C       |
| General Electric       | LED GLS                           | 5 W och 9 W   | Glödlampsform E27        | LED 1         |
| General Electric       | LED GU10 Dimmable                 | 5 W och 6,5 W | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Halers Lighting        | EVOLED .. /DIM                    | 10 W          | Spotlight med Converter  | R, L, C       |
| Hidealite              | Comfort                           | 5 W           | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Hidealite              | XPE 4 W                           | 4 W           | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Hidealite              | XPE 6,5 W                         | 6,5 W         | Spotlight GU10           | LED 1         |
| LEDON                  | B35 DIMMABLE                      | 5 W           | Kronljusform E14         | LED 1         |
| LEDON <sup>1)</sup>    | A60 DIMMABLE                      | 6 W           | Glödlampsform E27        | LED 1         |
| LEDON                  | A65 DIMMABLE                      | 10 W          | Tubform E27              | LED 1         |
| LEDZORLD               | LED Bulb 6,5 W Osram CTA          | 6,5 W         | Tubform E27              | LED 2         |
| LEDZORLD               | Bulb 8 W CTA Cree                 | 8 W           | Tubform E27              | LED 2         |
| LEDZORLD               | Bulb 8 W Non-CTA Cree             | 8 W           | Tubform E27              | LED 2         |
| LEDZORLD               | Superior Bulb 10 W Cree Non CTA   | 10 W          | Tubform E27              | LED 2         |
| LEDZORLD               | MR16 Spotlight 6,5 W GU10 Cree    | 6,5 W         | Spotlight GU10           | LED 2         |
| LEDZORLD <sup>2)</sup> | PAR16 Spotlight 8 W Cree CTA      | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 2         |
| LEDZORLD               | PAR16 Spotlight 8 W Cree XML      | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 2         |
| LEDZORLD <sup>2)</sup> | PAR16 Spotlight 8 W Cree XPG      | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 2         |
| LEDZORLD               | PAR16 Spotlight 8 W Cree Platinum | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 2         |
| LEDZORLD <sup>2)</sup> | PAR20 Downlighter 8 W Cree        | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 2         |
| LEDZORLD <sup>2)</sup> | PAR30 Spotlight 12 W Cree         | 12 W          | Spotlight E27            | LED 2         |
| LEDZORLD               | PAR38 Spotlight 20 W Cree         | 20 W          | Spotlight E27            | LED 2         |
| Liquidleds             | A418 Tubular                      | 4 W           | Tubform E14              | LED 1         |
| Liquidleds             | A518 Tubular                      | 5 W           | Tubform E14              | LED 1         |
| Liquidleds             | A548 Tubular                      | 5 W           | Tubform E14              | LED 1         |
| Liquidleds             | A548 Globe                        | 5 W           | Tubform E14              | LED 1         |
| Liquidleds             | A448 Globe                        | 4 W           | Tubform E14              | LED 1         |
| Liquidleds             | A547 Mushroom                     | 5 W           | Klotljusform E27         | LED 1         |
| Megaman                | LED PAR16 LR1108d-50H35D          | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Megaman                | LG0505dv2                         | 5 W           | Klotljusform E14 och E27 | LED 1         |
| Megaman                | LG0408dv2                         | 8 W           | Glödlampsform E27        | LED 1         |
| Megaman                | LG0708dv2                         | 8 W           | Globform E27             | LED 1         |

## Tabell på dimningskurvor för 230 V LED lampor

| Fabrikat               | Modell                           | Effekt        | Lamp typ                 | Dimningskurva |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Oberst Elektronik      | GU10 DIMMABLE                    | 4,5 W         | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Osram                  | PARATHOM Classic A60             | 12 W          | Glödlampsform E27        | LED 1         |
| Osram                  | PARATHOM Classic A80             | 12 W          | Glödlampsform E27        | LED 1         |
| Osram                  | PARATHOM PAR16 35 ADVANCED       | 5,5 W         | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Osram                  | PARATHOM PRO PAR16 35 ADVANCED   | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Osram                  | PARATHOM PRO PAR16 50 ADVANCED R | 10 W          | Spotlight GU10           | LED 1         |
| Philips <sup>2)</sup>  | MyAmbiance LEDbulb A55           | 6 W           | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Philips <sup>2)</sup>  | MyAmbiance LEDbulb A60           | 9 W           | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Philips                | Master GLOW LEDbulb MV           | 8 W           | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Philips <sup>2)</sup>  | Master LEDbulb MV                | 6 W           | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Philips                | Master LEDbulb MV                | 12 W          | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Philips                | Master LEDspot MV                | 4 W och 7 W   | Spotlight GU10           | LED 2         |
| Philips                | Master LEDspot PAR20             | 7 W           | Spotlight E27            | LED 2         |
| Philips                | Master LEDspot PAR 30S MV        | 12 W          | Spotlight E27            | LED 1         |
| Philips                | Master LEDspot PAR 38 MV         | 18 W          | Spotlight E27            | LED 1         |
| Philips                | Master LED NR63 MV               | 7 W           | Spotlight E27            | LED 2         |
| Philips <sup>3)</sup>  | NOVALLURE LED LUSTRE MV          | 3 W           | Klotljusform E14 och E27 | LED 2         |
| Philips <sup>3)</sup>  | NOVALLURE LED LUSTRE MV          | 3 W           | Kronljusform E14         | LED 2         |
| QLT                    | QLAMP H2 Dimmable                | 7 W           | Spotlight GU10           | LED 2         |
| SYLVANIA               | HI-SPOT RefLED PAR16             | 8 W           | Spotlight GU10           | LED 1         |
| SYLVANIA <sup>4)</sup> | ToLEDo GLS A60                   | 10 W          | Glödlampsform E27        | LED 1         |
| TOSHIBA                | LDCC0627CE4EUD                   | 6 W           | Kronljusform E14         | LED 2         |
| TOSHIBA                | LDRC0927ME7EUD                   | 9 W           | Spotlight E27            | LED 2         |
| TOSHIBA                | LDRC1627ME7EUD                   | 16 W          | Spotlight E27            | LED 2         |
| TOSHIBA                | LDRC0630WU1EUD                   | 6,5 W         | Spotlight GU10           | LED 2         |
| TOSHIBA                | LDRC0930NU1EUD                   | 8,5 W         | Spotlight GU10           | LED 2         |
| Verbatim               | LED CandleLight Type B           | 4 W           | Kronljusform E14         | LED 1         |
| Verbatim               | LED Classic A                    | 6,5 W och 9 W | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Verbatim <sup>4)</sup> | LED Classic A Superior           | 10 W          | Glödlampsform E27        | LED 2         |
| Verbatim <sup>2)</sup> | LED NR63                         | 8 W           | Spotlight E27            | LED 2         |
| Verbatim <sup>3)</sup> | LED PAR16                        | 6,5 W och 8 W | Spotlight GU10           | LED 2         |

<sup>1)</sup> Ljuskällan kan bara dimras med EUD12D-UC i läget utan minnesfunktion, eftersom minnesfunktion till en viss dimningsnivå inte är möjlig. <sup>2)</sup> Flimrar när ljuskällan är neredimrad. <sup>3)</sup> Ljuskällan ger ifrån sig ett surrande ljud i 'LED'-lägena. I 'R L C'-läge surrar den inte men kan inte dimras på ett önskvärdt sätt. <sup>4)</sup> Ljusstyrkan förändras i märkbara steg när mjukt PÅ och mjukt AV manövreras och dimringen är i drift. <sup>5)</sup> Lampan kan endast dimras med nollansluten (N) dimmer.