

**DSZ60D**

**MID**



**Maximale stroom 3x100A, slechts 0,5W stand-by verlies per faze.**

Driefazige kWh-teller voor montage in tellerverzamelingen, met 3-puntsbevestiging.  
Nauwkeurigheidsklasse B.

**Deze reeks kan ook gebruikt worden als dubbel tarief teller.**

Door 230V aan te sluiten op de klemmen 13/15, kan men overschakelen naar een tweede tarief.

De driefazige kWh-teller, voor directe aansluiting, meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingangen en de uitgangen. Zijn eigenverbruik van 0,5W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.

Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 100A aangesloten worden.

De aanloopstroom is 20 mA.

Er moet een N-aansluiting aanwezig zijn (3F+N).

LCD-display met 7 cijfers, waarvan 1 decimaal.

Het verbruik wordt met een 1000 maal per kWh knipperende rode LED aangeduid.

LED continu aan: stilstand, LED uit: spanningsloos.

Technische gegevens blz. F21.

**DSZ60D**

MID geijkt

EAN 4010312 501344