

Funk-Sendemodul FSM61-UC

gültig für Geräte bis Fertigungswoche 11/09

(siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Für Einbau- und AP-Montage.


45 mm lang, 55 mm breit, 18 mm tief.

Das Funk-Sendemodul FSM61-UC hat zwei Kanäle und kann damit wie ein Funktaster örtliche und zentrale Steuersignale in das Eltako-Funknetz einspeisen. Das Signal beim Öffnen der beiden Steuerkontakte ist identisch.

Die Universal-Steuerspannung verarbeitet Steuerbefehle von 8 bis 230V UC mit einer Länge von mindestens 0,2 Sekunden. Maximale Parallelkapazität der Steuerleitungen bei 230V 0,5 nF. Dies entspricht einer Länge von ca. 2 Metern.

Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.

Anschlussbeispiel



Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!